

# Duniway Terranova 990真空计控制器

产品名称	Duniway Terranova 990真空计控制器
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

Duniway Terranova 990真空计控制器

Leybold ITR90和Inficon BPG400真空计控制器

Terranova 990真空计控制器显示的压力范围为 $5 \times 10^{-10}$ mbar到1000mbar，这是由Leybold ITR90和Inficon BPG400复合真空计测量得到的。

特点：

用户可以配置990操作莱宝ITR90和Inficon BPG400复合真空计

自动控制真空计运行

用户可选择的压力单位：Torr,mBar,Pa

2个可设定的过程继电器

RS232串行、I/O数据输出接口

压力读数模拟对数输出

符合CE/UL，抗电磁干扰

通用的电源：90-265V; 47-65Hz

1/8 DIN面板

技术参数：

测量范围

1.3 x 10<sup>-10</sup> mbar至3x10<sup>+3</sup> mbar。

1.0 x 10<sup>-10</sup>Torr到2x10<sup>+3</sup>Torr

1.3 x 10<sup>-8</sup>Pa到3x10<sup>+5</sup>Pa

HI表示超出范围，LO表示低于范围

显示分辨率:2位LED

显示单元:Torr, mBar, Pascal:用户可选

工作温度:0 ~ +40

过程控制设置点: 两个继电器可以分别设置在1x10<sup>-8</sup>mbar到8x10<sup>+2</sup>mbar之间。接触额定60Vdc或,30vac; 2Amp.

非易失性存储:用于所有用户指定的参数

输出电源：+24Vdc,0.35Amp，满足莱宝ITR90和Inficon BPG400复合真空计

模拟输出:对数，0.5V/10

安装:9可作为台式仪器使用，或安装在配有卡子的仪表板上

RS-232输出: 允许用户读取压力和设置点;9600波特

功率要求:90 – 265Vac; 47 – 65Hz

重量: 0.4公斤

重复性:约 ± 5%

相对湿度:0 -80%，不凝结

海拔:0-2000米