

# 南通启东市绝缘靴年审检测 10kv接地线预防性检测

产品名称	南通启东市绝缘靴年审检测 10kv接地线预防性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

### 绝缘靴使用保管注意事项

- 1.采用特种橡胶制成，作用是使人体与大地绝缘，防止跨步电压，分20kV（试验电压）和6kV两种。
- 2.高度不小于15厘米，而且上部另加高边5厘米。
- 3.必须按规定使用6个月必须进行试验。
- 4.绝缘鞋有高低腰两种，多为5kV，在明显处标有“绝缘”和耐压等级，作为1kV以下辅助绝缘用具，1kV以上禁止使用。
- 5.使用中，不能用防雨胶靴代替。

### 携带型接地线

携带型接地线由短路各相和接地用的多股软铜线、将多股软铜裸线固定在各相导电部分和接地\*上的\*线夹组成。一般要求多股软铜线的截面积部小于25mm<sup>2</sup>。

### 接地线使用注意以下注意事项

- 1.接地线必须使用\*的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
- 2.接地线在每次装设以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。
- 3.对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线，所装接地线与带

电部分应符合安全距离的规定。

4.检修部分若分为几个在电气上不连接的部分〔如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段〕，则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险)。

5.装设接地线必须由两人进行。

6.装设接地线必须先接接地端，后接导体端，且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

7.在室内配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，这些地点的油漆应刮去，并划下黑色记号。

8.每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码必须一致。

9.装、拆接地线，应做好记录，交接班时应交待清楚。