

防水数显卡尺批发商 防水数显卡尺 桂量量具刃具公司

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防水数显卡尺批发商 防水数显卡尺 桂量量具刃具公司 |
| 公司名称 | 天津桂量量具刃具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109 |
| 联系电话 | 13752007405 13752007405 |

产品详情

更换电池当不显示或闪显时，说明电池电压过低，应更换新电池

更换电池

当不显示或闪显时，说明电池电压过低，应更换新电池，旧电池应按有关规定回收。

周期检定

使用3-6个月(依使用频繁程度而定)，应由计量部门进行周期检定。

维修

正确使用防水数显卡尺，一般情况下故障率较低。出现问题多半由使用环境不当或电池电压过低所致，偶尔也会出现以下故障：

1. “死机”

由于偶然受外界强干扰出现显示值锁定不动。处理方法：取出电池，过30秒后再重新装入(有时需重复一次或二次)可恢复正常。

2. 显示闪烁

电池电压过低，防水数显卡尺，应更换新电池(防止电池短路)。

3. 数字混乱

主要原因有以下三种：

a)保护膜表面受潮或沾切削液(或其它导电微粒)。处理方法：用干燥清洁的布少许沾湿无水乙醇或航空，防水数显卡尺供货商，擦净尺身和保护膜表面。有时需用少许纯净水蘸湿的干净软布擦净尺身表面，然后再用干净的软布擦干或待其自然晾干；

b) 保护膜下面的覆铜板栅条表面因腐蚀氧化变黑影响信号传递。处理方法：用含细砂橡皮头(有黑白两头的，用黑头)擦亮栅条铜皮表面(注意不要用力过大，以免擦破铜皮表面而报废)，然后再涂极薄层502胶粘贴保护膜；

c)电子组件损坏——处理方法：更换组件。

量具在使用过程中，不要和工具、刀具如刀、榔头、车刀和钻头等堆

量具在使用过程中，不要和工具、刀具如锉刀、榔头、车刀和钻头等堆放在一起，免碰伤量具。也不要随便放在机床上，防水数显卡尺厂家，免因机床振动而使量具掉下来损坏。尤其是游标卡尺等，应平放在盒子里，免使尺身变形。量具是测量工具，防水数显卡尺批发商，不能作为其他工具的代用品。例如拿游标卡尺划线，拿百分尺当小榔头，拿钢直尺当起子旋螺钉，以及用钢直尺清理切屑等都是错误的。把量具当玩具，如把百分尺等拿在手中任意挥动或摇转等也是错误的，都是易使量具失去精度的。

数显卡尺指示表的指针漂移不稳定的修理：指针漂移不定是带表卡尺常见的问题，其指针漂移的范围少则两三格，多则十几格，致使卡尺无法使用。

1)产生的原因

主要是表体与尺框松动，尺框与主尺配合过松，尺框弹性不足等，都能引起如图1所示游丝扭簧的预紧力失效，使齿轮与齿轮、齿轮与齿条之间的间隙变化造成指针不稳。

2)安装调试的方法

先把机芯连同尺身、尺框清洗干净，按普通卡尺的方法调修好相互作用，研好测量面，就可以安装机芯了。

防水数显卡尺批发商-防水数显卡尺-桂量量具刃具公司(查看)由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。桂量量具——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区密云路新南马路五金城二区30栋109号，联系人：李克辉。