

供松下无线接收器 WA-X120/WA-X60 Panasonic 无线音频

产品名称	供松下无线接收器 WA-X120/WA-X60 Panasonic 无线音频
公司名称	深圳市佳讯通实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WA-X120/WA-X60 频响范围:50-20KHz (Hz) 品牌:松下Panasonic
公司地址	深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座21A2
联系电话	0755-83683380 13823553766

产品详情

型号	WA-X120/WA-X60	频响范围	50-20KHz (Hz)
品牌	松下Panasonic	输出功率	120W (W)
类型	无线		

uhf频带pll频率合成分集式无线接收器

wa-x120

wa-x60

wa-x120/wa-x60多功能一体化无线接收器





wa-x120/wa-x60多功能一体化无线接收器

型号	wa-x60	
电源	ac 220 ~ 240v	
电源消耗	123w	
额定输出功率	60w	

频率响应	50 ~ 20khz ± 3db (线路2)
失真率	低于0.5% (线路2, 额定输出)
音质控制	在100hz, 10khz时 ± 10db
信噪比	大于75db (a曲线)
静音电平	0db ~ -35db (出场时设置为)

输入线路	
话筒1/线路5	-66dbv/-20dbv, 10k 电子平衡, 大型复式插口
话筒2/线路6	-66dbv/-20dbv, 10k 电子平衡, 大型复式插口
正面话筒	-66dbv, 10k 电子平衡, 大型复式插口
线路1	-20dbv, 10k 不平衡, 管脚插口 × 2
线路2	-20dbv, 10k 不平衡, 管脚插口 × 2
线路3/呼叫	-20dbv/0dbv, 10k 电子平衡, 大型复式插口
线路4/音铃	0db/-30dbv, 200k 电子平衡, 大型复式插口
pa输入	0db, 20k 不平衡, 管脚插口 × 1

输出线路		
扬声器输出	4	4
	170 (100v)	83 (100v)
	83 (70v)	41 (70v)
	41 (50v)	21 (50v)
录音输出	0db, 10k 不平衡, 管脚插口 × 2	
线路输出	0db, 10k 不平衡, 管脚插口 × 1	

无线部分

输入天线	75 /2套/1电路 (bnc接口)
接收方式	超外插方式, 场地分集接收方式
信号接收频率	780.125mhz-783.750mhz 30频点中的2频点
信号接收灵敏度	45db以上 (20db μ v输入 ± 5khzfm时)
静噪灵敏度	20db μ v以下
声音静噪	32.768khz
s/n	50db以上 (50db μ v输入 ± 5khzfm时)
失真率	3%以下
频率特性	50hz ~ 10khz (1khz标准 50 μ s加强)

优先播放功能 (自动静音电路)

系统	优先顺序			音量调节
	1	2	3	
前面话筒				前面
线路1				前面
线路2				前面
线路3/呼叫				前面

线路4/铃音				前面	
线路5/话筒1	线路5				前面
	话筒1				
线路6/话筒2	线路6				前面
	话筒2				

: 出厂时的设置 : 可通过调节设置