

# 消防器材广播模块TX3213

产品名称	消防器材广播模块TX3213
公司名称	昆明天汉科技有限公司
价格	81.00/个
规格参数	品牌:天汉科技有限公司提供 型号:TX3213 类型:广播模块系列
公司地址	昆明市世纪城U段1-07号
联系电话	13888009479 13987103119

## 产品详情

品牌	天汉科技有限公司提供	型号	TX3213
类型	广播模块系列	工作电源	16V ~ 28V
报警方式	XXX	环境温度	-10 ~ +55 ( )
环境湿度	95% ( % )	安装尺寸	64mm × 64mm × 23mm
保护面积	XXX		

详细说明：控制广播的开关

## 概述

tx3213输出模块（以下简称模块），用于总线制消防广播系统中消防广播间的切换控制。

### 特点

1. 有消防广播传输线故障检测功能，广播线路短路断路时模块向控制器发送故障信号；
2. 电子编码方式，可由电子编码器直接编址，工程调试简便可靠；
3. 一体化的结构设计，接触可靠、便于施工。

### 主要功能特点：

两总线数字式通讯连接，搞干扰能力强；具有消防广播传输线故障检测功能；

电子编码方式，可由电子编码器直接编址，工和高度简便可靠；

一体化的结构设计，接触可靠，便于施工。

## 技术特性

### 1. 工作电压：

信号总线电压：总线24v 允许范围：16v ~ 28v

电源总线电压：dc24v 允许范围：dc20v ~ dc28v

### 2. 工作电流：

总线监视电流 1ma 总线启动电流 2ma

电源监视电流 5ma 电源启动电流 20ma

### 3. 输出容量：每只模块最多可带负载60w

### 4. 动作指示灯：红色（动作时常亮）

### 5. 巡检指示灯：绿色（巡检时闪亮）

### 6. 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1 ~ 242之间任意设定

### 7. 线制：与控制器的信号二总线和电源二总线连接；两根扬声器线及总线式消防广播输入线

### 8. 使用环境：

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不凝露

### 9. 外形尺寸：64mm × 64mm × 23mm（不含透明罩）

### 10. 壳体材料和颜色：abs，米黄

### 11. 重量：约75g（含透明罩）

### 12. 执行标准：gb 16806-2006