

【】三相/单相变频电源、中频电源，船用岸电电源

产品名称	【】三相/单相变频电源、中频电源，船用岸电电源
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	4360.00/个
规格参数	类型:三相变频电源 品牌:上海忠立 型号:BP83
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

产品详情

类型	三相变频电源	品牌	上海忠立
型号	BP83	输入电压	0-300 0-500 (V)
输出电压	380 220 (V)	输入频率	50-60 (Hz)
输出频率	48-400 (Hz)	效率	98 (%)
波形失真度	0.5 (%)	负载稳压率	98 (%)
频率稳压度	98 (%)	应用范围	电子制造业
产品认证	CE		

型号		13003	13006	33010	33015	33020	33030	33045	33060	33100
总输出容量		3kva	6kva	10kva	15kva	20kva	30kva	45kva	60kva	100kva
每相输出容量		1kva	2kva	3.3kva	5kva	6.7kva	10kva	15kva	20kva	33kva
电路方式		igbt/spwm正弦脉波宽度调变方式								
输入(交流)	相数	1 2w+g			3 4w+g					
	电压	220v ± 10%			380v ± 10%					
	频率	50hz ± 3hz/60hz ± 3hz								
输出(交流)	相数	3 4w+g								
	电压	低档 相电压：0 ~ 150v (I-n)/线电压：0 ~ 260v (I-I)								
		高档 相电压：0 ~ 300v (I-n)/线电压：0 ~ 520v (I-I)								
	频率	45 ~ 70hz、50hz、60hz、400hz、2f(2倍频)、4f(4倍频) 40 ~ 500hz (选项)								
每相最大电流	低档	8.4a	16.8a	28a	42a	50a	84a	125a	168a	276a
	高档	4.2a	8.4a	14a	21a	25a	42a	63a	84a	138a
自定义产品参数										

自定义产品参数		自定义产品参数
自定义产品参数		自定义产品参数

产品描述

频率稳定度		0.01%								
负载稳压率		± 0.5% (线性负载)								
波形失真度 (thd)		1.5% (线性负载)								
反应时间		最大值2ms								
批示/解析度	4位数频率表	解析度0.1hz								
	4位数电压表	解析度0.1v								
	4位数电流表	4a以下解析度0.001a ; 4a以上解析度0.01a								
	4位数瓦特表	200w以下解析度0.1w ; 200w以上解析度1w								
保护装置		输入/输出无熔丝开关, 电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温 & 短路并自动跳脱保护及告警装置								
绝缘电抗		dc500v20m 以上								
耐压绝缘		ac1800v/5ma/1分钟								
冷却装置		强制风扇冷却								
环境	工作温度	0 ~ 50								
	相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)								
	海拔高度	1500m								
尺寸 (宽 × 深 × 高) mm		430 × 650 × 650	610 × 950 × 725	700 × 1340 × 1280	700 × 1340 × 1280	800 ×				
净重 (kg)		92	125	180	245	360	400	550	650	105
备注: 本系列最大功率三相800kva, 输出最大频率1000hz, 输出最高电压1000v;										
f=输入电源频率, 输入频率为50hz时, 2f输出频率=2x输入频率=2x50hz=100hz;										
可依顾客要求规格特殊制作;										
本公司规格不断研发改进, 变更恕不另行通知, 详细情况请咨询公司业务。										

联系方式:

电话: 021-33736846 60537368

手机: 13661795936

联系人: 樊经理

价格可电谈, 以上资料仅供参考, 详细资料可加qq630952910或加阿里旺旺:jackyfanzi索取!

