

# 隔离信号分配器/变送器 阿尔法

产品名称	隔离信号分配器/变送器 阿尔法
公司名称	西安阿尔法电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿尔法 型号:ARF1 测量范围:0-10V,4-2mA
公司地址	西安市雁塔区西影路西影厂家属院5号楼11楼5号
联系电话	86 029 85522680 13572519002

## 产品详情

品牌	阿尔法	型号	ARF1
测量范围	0-10V,4-2mA	测量精度	0.2%
精度等级	0.2	尺寸	100*22*112 ( mm )
重量	0.2 ( kg )	适用范围	电压，电流

### 隔离信号分配器/变送器

隔离信号变送器/分配器系列有：直流电流变送器，直流电压变送器，热电偶变送器，热

电阻变送器，电位计信号变送器，两线制隔离配电器，两线制信号隔离器等。

arf系列隔离信号变送器/分配器是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、

传输、运算的仪表，可与各种工业传感器配合，取回参数信号，隔离变送传输，满足用户本地

监视远程数据采集的需求。广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处

理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转化、plc、dcs等工业测控系统，用来完善和补充

系统模拟i/o插件功能，增加系统适用性和现场环境的可靠度。

技术指标测量：电位计信号输入：0~1k、0~5k、0~10k、0~50k，特殊值输出：0~5v、0~10v、1~5v、2~10v、4~20ma、0~20ma等精度： $\pm 0.2\%$ 线性度： $\pm 0.1\%$ 隔离强度：1500vac(rms)/min.电源、输入、输出1、输出2四方完全隔离工作电源：ac/dc24~265v电源消耗：ac约4w，dc约4w响应时间：400msec工作环境：-10~60 /小于95%相对湿度（无冷凝状态）输出波纹： $\pm 0.2\%$ (峰峰值)输出负载：0~10vdc(负载电阻=输入电压/10ma); 4~20ma(负载电阻=10v/输出电流外壳材质：abs防火材料安装方式：35mm标准导轨

电话：029-85522680李文军：18992810736西安阿尔法电子科技有限公司