

# 河南高铁模拟舱厂家定做出售，校企项目设备学校建设使用

产品名称	河南高铁模拟舱厂家定做出售，校企项目设备学校建设使用
公司名称	河南龙之梦模型制作有限公司
价格	110000.00/列
规格参数	品牌:龙之梦模型 型号:CR400AF复兴号 比例:1:1仿真动车模型
公司地址	河南平顶山郟县李口镇卢先生高铁模型厂家
联系电话	18603903710 18603903710

## 产品详情

高铁模拟舱配置之广播装置及操作：

### 1.广播装置的设置

动车组设有车内广播装置，可对乘客进行车内广播以及乘务人员间联络。广播装置构成及分布见表1-2-2.

乘务员经常使用的广播装置有:

(1)控制放大器:可进行人工语音播放(麦克风)和外部输入端子的音源进行广播。

(2)联络装置:可呼叫其他广播装置，用于乘务员间联络。

(3)自动广播装置:可进行自动语音广播(将内存的自动语音输出)和电台广播(接收FM、AM电台广播信号再输出)及预先输入的装置进行广播。

### 2.车内广播的分类和优先权

车内广播分为人工广播、语音自动广播、电台广播三种，广播的优先顺序按以下顺序排列:

(1)人工广播(从功放进行的广播)。

(2)语音自动广播(通过自动广播装置进行的广播)。

(3)电台广播(通过自动广播装置进行的广播)。例如，正在进行电台广播时，当列车到站前，无线电广播被中断，播放到站相关信息(自动广播)。而且在播放到站相关信息时，如果进行人工广播，人工广播优先播放。

3.人工广播的操作(通过控制放大器向全部车厢广播)

(1)拿起送受话器，

(2)按下“广播”开关。

(3)“广播”显示灯闪烁，可以进行全车广播。

(4)通过送受话器上的麦克风开始广播。

(5)广播结束时，按下“断”开关，结束广播。

(6)“广播”指示灯熄灭。

(7)将送受话器放回。

4.语音自动广播及操作(播放已内置好的自动广播声音，包括出发广播和到站广播)

(1)广播内容

出发广播:自动播放下一停车站的相关信息

到站广播:播放到达车站的相关信息。

在到达下一停车站前，自动播放相关指南。

(2)自动广播装置的操作方法。

接通7号车乘务员室的自动广播装置的电源。装置启动时弹出运行切换画面，首先从车辆信息控制装置接收自动广播所必要的车次、停车站等信息，然后自动弹出自动运行画面。

当装置无法从车辆信息控制装置接收自动广播所必要的车次、停车站等信息数据时，或者数据出现异常时可以手动设定停车站、自由席、制定席模式。点击触摸显示屏，选择模式设定画面。在设定画面上选择手动方式，设定行车路线、行驶方向。用于启动广播时，通过启动开关逐一选择广播。返回自动模式时，在模式设定画面中选择自动模式键。

(5) 电台广播及操作

AM/FM电波接收服务装置设置于7号车乘务员室内，可以通过自动选台和手动选台两

种不同模式进行频率的设定。

自动选台模式时，预先将频率切换地点的公里里程数和沿线广播电台的频率存入电台服务装置，根据列车发送的距离信息(公里数)从存储装置中选择频率数。

手动选台模式时，可以通过操作电台服务装置面板上的按键直接设定频率数。

(1)按下AM或者FM键输入等待状态;

(2)用数字键来输入频率数(范围:AM530~1620，FM7600~10775);

(3)按SET键确定。

受信频道被划分为4个台，如下所示:

1线AM-AutoAM自动选台;

2线AM-ManualAM手动选台;

3线FM-AutoFM自动选台;

4线FM-ManualFM手动选台。

列车员通过自动广播装置，从1~4线中选择要播放的频道(可以复数选择)，就可以对客车车厢进行广播了。广播放完的时候，按下OFF键就可以结束广播。