

北京四方CSC-831L 低压配电保护测控装置

产品名称	北京四方CSC-831L 低压配电保护测控装置
公司名称	远宁科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:北京四方 型号:CSC-831L 产地:北京
公司地址	宜昌高新区港城路6号
联系电话	0717-6518111 18062398091

产品详情

CSC-831L 低压配电保护测控装置 CSC-831P 低压PT保护测控装置

CSC-831M 低压电动机保护测控装置额定参数：可安装在 GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT 等柜，包括电源：AC220 V、DC110 V 或 DC220 V 1/4 抽屉柜。交流线电压：100V 或 380V

安全性能：满足GB/T14598.27安全标准要求。交流电流输入：1 A、5 A、16 A 或 64 A

环境条件开入电压：DC 24 V、DC 110 V 或 220 V 工作环境温度：-10 ~ +55

出口触点长期工作容量：AC250 V，8 A。贮存环境温度：-25 ~ +70 动作值误差

相对湿度：不超过 90% 电流、电压动作值误差不超过 ±3% 大气压力：80 kPa ~ 110

kPa 延时平均误差不超过 ±40 ms 或 1.5% 输入、输出测量表计精度 10 路开入，6 路开出；1 路 4 ~ 20 mA

输出电流、电压：0.5 级 3 路电压、4 路电流输入功率、电度：1 级

遥测：三相电流电压、功率、cos、电度、谐波 4 mA ~ 20 mA 输出：±0.5% 遥控 CSC-831L 保护功能：

CSC-831P 保护功能：三段过流保护 两段低电压保护 接地保护 过电压告警 低电压保护 零序过电压告警

过电压保护 PT 断线告警 PT 断线告警 CSC-831M 保护功能：三段过流保护 过载保护 堵转保护 低电压保护

不平衡电流保护 过电压保护 长启动保护 两段负序过流保护 接触器分断能力保护 接地保护

上电自启动功能 失压重启动功能 控制对象可选接触器或断路器

支持多种启动方式：直接启动，双向启动，双速启动，星角启动等 产品名称：北京四方 CSC-831L

低压配电保护测控装置