

藤仓(Fujikura)FSM-60S单芯光纤熔接机

产品名称	藤仓(Fujikura)FSM-60S单芯光纤熔接机
公司名称	上海信测通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:光纤熔接机 品牌:藤仓(Fujikura)
公司地址	中国 上海市 松江区南乐路1276弄115号创亿企业家园5号楼4层
联系电话	86 021 67755175 13817833329

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	光纤熔接机
品牌	藤仓(Fujikura)	型号	FSM-60S
电源电压	100-220 (V)	频率	250 (KHz)
功率	500 (W)	适用范围	光纤的熔接

先进的pas纤芯对准技术（轮廓对准方式）可抵御恶劣环境世界上同类别熔接机中最小最轻实时放电校正系统4.1英寸tft彩色液晶显示屏又重方向的操作方式大容量的电池可选的光纤放置方式可通过互联网进行软件升级可拆卸的工作台（附加在携带箱上）技术参数：

适用光纤类型	sm (itu—t g.652) , mm (itu—g.651),ds(itu-t g.653),nzds(itu-g.655)其它类型单模光纤,包itu-t g.657光纤
光纤芯数	单芯
适用光纤直径	包层直径:80~150um;涂覆层直径:100~1000um
光纤放置与切割长度	护套压板a(标准):直径250um涂覆层(8~16mm切割长度) , 直径250um以上涂覆层(16mm切割长度)
护套压板b(可选)	直径1000um涂覆层 (8~16mm切割长度)
护套压板c (可选)	直径900um松套管光纤 (8~16mm切割长度)
光纤夹具 (可选)	fh-60-250和900 (10mm切割长度)
熔接模式	共100种模式
典型熔接损耗	sm : 0.02db,mm:0.01db,ds:0.04db,nzds:0.04db(根据tu-t标准用剪断法测量)
回波损耗	> > 60db
熔接时间	swfast模式 : 9秒 , sm auto模式 : 10秒 , auto模式 : 13秒 (itu-t g.652标准sm光纤)
熔接损耗估计	有
衰耗熔接功能	可通过内置固定衰耗器来设定0.1db~15db(0.1db步进)的高损耗熔接

加热器/加热时间	内置加热器有30种加热模式/fp-03热缩管的典型加热时间为30秒
适用热缩管长度	60mm,40mm与fujikura fps01系列
熔接结果存储	内部存储2000个最新记录
拉力试验	1.96~2.25n

环境特性：

操作条件	海拔0~5,000,0~95%相对湿度,-10~50 ,15m/s最大风速
存储条件	0~95%相对湿度, -40~80 ; 电池：-20~30 长期储存
尺寸	136w × 161d × 143h (mm) (除橡胶底脚)
重量	2、3kg(含交流适配器adc-13), 2.7kg(含电池btr-08)
观察与显示方式	两个摄像机4.1英寸彩色液晶显示屏光纤放大与显示x/y单纤显示(放大300倍)或同时显示x和y(放大187倍)
电源供电	adc-13可以适用于100~240v的交流输入和10~15v的直流输入;btr-08适用于13.2的直流输入
电池棒寿命	放电2500次
端口	usb 1.1(mini-b型)用来与pc连接, 6针mini-din连接口用于hjs-02, hjs-03或sh-8c电源供电

标准配置：

说明	型号	数量
熔接主机	fsm-60s	1台
交流适配器	adc-13	1个
蓄电池	btr-08	1个
光纤切割刀	ct-30a	1台
电池充电线	dcc-14	1根
usb缆线	usb-01	1根
交流电源线	acc-xx	1根
备用电极	elct2-20a	1对
护套压板	clamp-s60a	1对
携带箱	cc-24-60s	1个
cd操作手册	w-60-e	1张
快速操作指南	m-60s/18s-e	1份
注意与警告	w-60-e	1份
j型板	jp-05	1个