

# HMAUDIO F200 数字自动反馈抑制器

产品名称	HMAUDIO F200 数字自动反馈抑制器
公司名称	西安瑞安森电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:HMAUDIO 型号:F200 产地:中国
公司地址	西安市长安区郭杜街道西长安街919号
联系电话	029-84199526 13389285677

## 产品详情

HMAUDIO F200 (2通道)数字全自动反馈抑制器

应用场景：会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅

产品特点：

每通道多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz。24BITA/D及D/A转换。响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。自动扫描啸叫点并抑制。噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。每通道，增益-64dB到+6dB。每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。

技术参数：

模拟输入 2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡

输入阻抗 平衡4.7KO，不平衡2.3KO

线路电平输入 +18dBu

模拟输出 2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡

输出阻抗 平衡>120Q，不平衡>60Q

输出电平 +15dBu

频率响应 20Hz-20KHz,  $\pm 0.3\text{dB}$

信噪比  $>102\text{dB(A)}$

灵敏度 Mic:-20dB/1KHz Line:0dB/1KHz

总谐波失真+噪声 103dB

动态范围 0.007%,1KHz;20Hz-10KH It;0.01%;10khz-20khz It;0.025%

工作电压 110V/220V/AC50Hz/60Hz

接口电源插口 3芯 IEC 插座

电源 90 至 240V 50/60Hz.

耗电量 $<30$ 瓦

输入 3芯XLR母插座/6.3插咀

输出 3芯XLR 公插座/6.3插咀 USB 接口

净重 2.3Kg