

卫星降频器 f双本振二路输出

产品名称	卫星降频器 f双本振二路输出
公司名称	珠海市中大电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:其他公共广播系统 品牌:chieta 型号:4622新款
公司地址	珠海市金湾区红旗镇工业区虹晖二路北珠海市金湾南星贸易有限公司3号厂房
联系电话	86-756-8501234

产品详情

类型	其他公共广播系统	品牌	chieta
型号	4622新款		

features ;

I 宽的工作范围10.7 ~ 12.75ghz

I 高性能的相位噪声

I 低功耗

I 电压和22khz信号控制和选择信号输出

I 比较宽的工作电压，适合不同类型的接收机工作

I 四个完全相同的输出接口，可以同时接四台接收机且互不干扰独立工作。

I 外加塑胶托套保护连接口

品名	zdrf-l70224a/b
射频输入	
输入频率	低波段: 10.7~11.7ghz 高波段: 11.7~12.75ghz
中频输出	
输出频率	低波段 : 950~1950mhz

	高波段 :1100~2150mhz
极性隔离度	20db(min)
输出驻波比	2.0:1(typ)@25
输出阻抗	75ohm
输出接头	type f female
输出特性	
增益	55db(typ)
增益平坦度	$\pm 3(\pm 0.5\text{db}/26\text{mhz})$
1db增益压缩点	5dbm(typ)
噪声系数	0.3db
镜像抑制	45db(typ)
本机震荡器	
本振频率	9.75ghz ;10.6ghz
本振稳定度	$\pm 1\text{mhz}(\text{max})@25$
	$\pm 2.5\text{mhz}(\text{max})@-30\sim 60$
相位噪声	-60dbc/hz@1khz offset
	-80dbc/hz@10khz offset
	-100dbc/hz@100khz offset
电源要求	
信号控制	高波段 :22khz ,低波段: 0 khz
电压控制	v:11.5~14v dc ,h:16~20v dc
工作电流	200ma