

北峰BF-990对讲机 北峰

产品名称	北峰BF-990对讲机 北峰
公司名称	厦门中山通讯系统有限公司南安分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北峰 型号:BF-990 类型:专业级
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市莲前西路288号202
联系电话	86 0592 5131130 13806016548

产品详情

品牌	北峰	型号	BF-990
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	VHF:134-176MHz (MHz)	射频输出功率	25 (W)
信道数	128 (个)	理论通讯距离	1-13 (km)
工作电压	13.8 (V)	频率稳定度	. (ppm)
监听功能	有	外形尺寸	145(L) × 135(W) × 40(H) (mm)
装箱数	10		

bf-990功能和特点指标规格资源产品图片

宽rf工作频段

128个信道

多种信令(dtmf、5-tone、2-tone、ctcss/dcs)

遥毙、遥晕、唤醒功能

语音压扩、扰频

发射功率级别设置

多种信道扫描方式

紧急报警功能

繁忙信道锁定

发射限时设定tot

电脑编程

一般规格	
频率范围	vhf:134-176mhzmf:350-370mhzuhf:400-470mhzuhf:450-520mhz
信道数量	128个信道
信道间隔	25khz (宽带) 12.5khz (窄带)
pll信道步进	5 khz、6.25khz
电源电压	13 . 8v dc , 负极接地
电流消耗	发射<8a, 接收<1a ,守候<0.4a
工作温度	-30 — +60
频率稳定度	± 2.5 ppm
天线阻抗	50
体积	145(l) × 135(w) × 40(h)
重量	
接收部分	
灵敏度(12db sinad)	0.25 μv (宽带) 0.28 μv (窄带)
邻道选择性	75db (宽带) 70db (窄带)
互调抗扰性	75db
杂散响应	75 db
阻塞	95 db
音频输出功率 (8)	2w (内置) 4w (外接)
音频响应	+1/-3db
音频失真度	3
发射部分	
射频输出功率	25w
杂波与谐波	-36dbm<1ghz -30dbm>1ghz
调频噪声	45db (宽带) /40db (窄带)
调制方式	16k0f3e (宽带) / 8k5f3e (窄带)
最大频偏	± 5khz (宽带) / ± 2.5khz (窄带)
话筒阻抗	600
音频响应	+1/-3db
音频失真	3%