

P1310手机开发模块+WIFI+蓝牙 手持PDA

产品名称	P1310手机开发模块+WIFI+蓝牙 手持PDA
公司名称	北京大道纵横科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:华禹 型号:P1310 CPU类型:SamsungS3C
公司地址	北京市海淀区清河西三旗环岛东南95号办公楼588号
联系电话	18610549448 13911353864

产品详情

品牌	华禹	型号	P1310
CPU类型	Samsung S3C	CPU频率	400 (MHz)
操作系统	Windows Mobile CE	RAM	60 (MB)
支持存储卡	TF	屏幕尺寸	2.8 (英寸)
质保	一年		

正在推广，推广价仅为980元。快来选购

p1310飓风2440 (cyclone2440) 手机开发模块

技术支持及资料下载请到pda专业论坛：<http://www.study-bbs.com/index.php?gid=13>华禹十余位工程师在线答疑和上千客户共同交流注意：目前这一版没有gsm，gprs功能，支持wifi功能。

【cyclone2440简介】 cyclone2440是一款具有手机功能，基于三星s3c2440的开发平台，同时内置wifi和摄像头，并且具有可扩展接口，可以扩展其他功能，用户可以方便地将其直接应用于产品中。【硬件资源】
cpu处理器 - samsungs3c2440a，主频400mhz sdram存储（低功耗mcp） - 64m bytes sdram
- 32bit数据总线 - sdram时钟频率高达100mhz flash 存储（低功耗mcp） - 128m bytes flash lcd显示 - 2.8 inch 320 × 240点阵彩色lcd - 支持触摸屏 - 可扩展接口支持市面标准lcd 立体声音频
- 高性能立体声喇叭输出 - 立体声耳机输出 - 支持mic - 采用手机专用低功耗音频解码芯片alc5620
- 双路i2s/pcm编解码 - 独立音频dac，提供pcm，蓝牙音频声音接口 摄像头 - 30万像素摄像头
- 可选配130万，200万像素摄像头 外部接口 - 10pin miniusb接口 - 扩展usb host接口 - 支持usb充电
- 支持电池对外供电 便携手持式供电 - 700ma锂电 - 3ma超低待机电流 - 300ma充电电流
- 便携式手持电源方案 蓝牙 - 支持蓝牙 wifi - 内置mavell标准wifi模块 - 高速spi接口 gprs（选配）
- 支持gprs，支持手机功能 3向加速度传感器 - 支持3向加速度传感器 双排128pin扩展接口
- 充电接口 - 模拟输入 - jtag - 16bit数据总线 - 音频接口 - spi接口 - gpio - 电源接口 - 音频喇叭
- sd卡 - sim卡 - usb - 串口 - 按键 - camera - iic 提供原理图

- pdf格式，不包括开关机和wifi电路 硬件规格 - 尺寸：7*9 cm

【软件资源】1. p1310出厂预装wince5.0。包含常用软件如播放器和手写输入。2.可以提供wm6.1版本软件（调试中）。3.可以提供linux2.6.**版本linux软件（调试中）以及android（调试中）。4.可以提供多种定制化版本的wince5.0操作系统，这些版本的区别在启动速度，内存占用，其他国家语言支持，注册表永久保存，文件永久保存，解码器数量等等不同。默认预装版本支持hive注册表，修改后可以永久保存。5.p1310预装bios，支持镜像升级，可以轻松从sd卡，usb升级以及更换logo。6.提供p1310wince5的bsp，可以自行定制操作系统。7.提供丰富的实例和源码。8.提供丰富的第三方软件。包含网络浏览器，文件浏览器，视频浏览器，电子邮件，远程控制软件等等。9.

部分底层驱动不提供wifi和电源管理驱动，其他驱动都有。【主要特点】1.产品级品质。p1310硬件由手机设计团队完成。带有外壳，锂离子电池，且内置手机摄像头，蓝牙，wifi和3轴加速度传感器，这是目前其他开发板无法提供的。2.低功耗设计。符合arm产品的设计意图。arm架构是以低功耗著称，而市面所售开发板的软硬件没有加入低功耗设计经验和设计思想，必须使用市电供电，若在此基础上费力改善软件，最终测试待机电流也不低于20ma，全速电流不低于200ma。p1310的待机电流小于3ma，全速运行的电流大概60ma。（详细指标查考测试报告，以测试报告为准）3.低成本方案。

外围芯片包括音频ic，电源管理电路等等都采用低成本设计，适合规模生产。4.性能稳定。主处理是400 mhz速度arm920t核，内存采用133mhz的msdram。性能略优于100mhzsdram的开发板，都可以轻松播放mpeg4等视频。5.p1310内置无线模块，支持多媒体。

内置了蓝牙和wifi无线模块。内置了lcd，声卡，麦克风和耳机接口。wifi支持802.11b/g(upto54m)

。6.动作感应功能。内置了3向加速度传感器，翻转时自动关闭背光和静音，屏幕显示内容可以随着p1310自动旋转，可以检测到甩屏动作。7.方便的扩展接口。

可以扩展gps,rfid,zigbee,网卡,摄像头,模拟电视。。。。8.售后支持团队和客户服务团队。区别于普通开发板厂卖完即不管的策略，p1310由华禹公司研发和维护，满足客户各种需求，与客户共同成长。专业手持pda论坛www.study-bbs.com，有华禹十余位工程师在线答疑，上千客户共同交流。

【装箱清单】 p1310手机开发模块机身 1个 700ma锂电池 1块 充电器 1个 usb连接线（大转小） 1条
usb转串口板 1块