

厦门北峰BFDX原装对讲机 BF8100S

产品名称	厦门北峰BFDX原装对讲机 BF8100S
公司名称	厦门宏华正泰机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北峰BFDX 型号:BF8100S 类型:专业级
公司地址	厦门市思明区天湖路28-36号一楼商场A01
联系电话	86 0592 5031553 18605923488

产品详情

品牌	北峰 BFDX	型号	BF8100S
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	136-174/400-430/430-470 (MHz)	射频输出功率	2.5 (W)
信道数	16 (个)	理论通讯距离	6 (km)
工作电压	3.7 (V)	频率稳定度	± 5 (ppm)
电池类型	锂电池	电池理论寿命	6-8 (h)
监听功能	有	外形尺寸	53(L) × 29(W) × 100(H) (mm)
重量	96 (g)	装箱数	50

产品型号：bf8100s

监听功能

可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号

信道扫描

按下扫描键,对信道逐个扫描,可接收到所有信道的通话

声控功能vox

开启声控功能时,无需按ptt键便可进行通话

电脑写频

通过电脑写频软件对功能参数进行设置

静噪等级设置 (0~9级)

9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级,降低背景噪音

发射超时定时器tot

防止对讲机 过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象

宽/窄带转换

通过写频软件可设置每个信道间隔为25khz或12.5khz

低电提醒

电池电量不足时提醒您更换电池

繁忙信道锁定

防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰

自动省电功能

未接收到信号或无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间

ctcss/ cdcss及尾音消除

具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准ctcss/cdcss,设置ctcss或cdcscs后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声

信道号语音提示

可选中文或英文的信道号语音提示

一般部分	
频率范围	uhf:400-470mhz
信道数目	16
信道间隔	25khz(宽)/12.5khz(窄)
工作温度	-20 ~ +60
天线阻抗	50
电源电压	3.7vdc(±20%)
电池	1200mah(锂电池)
频率稳定度	±2.5 ppm
外形尺寸	53 × 29 × 100mm
重量	96g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	5w
调制方式	16k f3e(宽)/8k f3e(窄)
杂波与谐波	-36dbm

调频噪声	-40db
音频失真	5%
邻道功率	65 db(宽)/55 db(窄)
调制限制	5khz(宽)/ 2.5khz(窄)
接收部分	
灵敏度	0.165 μ v(宽)/ 0.2 μ v (窄)
邻道选择性	60db(宽)/ 50db (窄)
互调抗扰性	60db(宽)/ 50db (窄)
杂散抗扰性	60db(宽)/ 50db (窄)
信噪比	45db(宽)/ 40db (窄)
音频输出功率	0.5w
音频失真	5%
备注：以上指标如有变动不另行通知，图片仅供参考，以实物为准	

标准配件

充电器

电池

皮带夹

天线

厦门宏华正泰机电有限公司xiamen honghuazhengtai communication electronic co.,ltd林丽园女士 (营销部业务经理)	
地址：	中国 福建 厦门市湖里区 嘉禾路388号永同昌大厦27g
邮编：	361000
传真：	86 0592 5061091
移动电话：	18605923488
电话：	86 0592 5031553
公司主页：	http://www.hhzt.com.cn