

厦门尤利尔Unier原装对讲机 F4

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厦门尤利尔Unier原装对讲机 F4 |
| 公司名称 | 厦门宏华正泰机电有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:尤利尔Unier 型号:F4 类型:专业级 |
| 公司地址 | 厦门市思明区天湖路28-36号一楼商场A01 |
| 联系电话 | 86 0592 5031553 18605923488 |

产品详情

| | | | |
|------|--|--------|------------------------|
| 品牌 | 尤利尔 Unier | 型号 | F4 |
| 类型 | 专业级 | 类别 | 手持台 |
| 频率范围 | 136 - 150 /150 - 170 /400-420/450-470 (MHz) | 射频输出功率 | 5 (W) |
| 信道数 | 16 (个) | 理论通讯距离 | 10 (km) |
| 工作电压 | 7.2 (V) | 频率稳定度 | 2.5 (ppm) |
| 电池类型 | 锂电池 | 电池理论寿命 | 10 (h) |
| 监听功能 | 有 | 外形尺寸 | 116.8 × 55 × 37 (mm) |
| 重量 | 290 (g) | 装箱数 | 20 |

f4经济实用、性能可靠、外观小巧、手感舒适，广泛适用各种行业，以优秀的品质保证使用者正常的无线通讯。

ctcss/cdcss可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。优先信道扫描与其他信道相比，f4可以更加频繁地监听您所设定的优先信道上的活动——您可以密切注意该信道上的活动，不会错失关键信息。省电功能在未接收到信号或无操作时，对讲机将进入省电模式以降低耗电量，从而延长对讲机的使用时间。电量不足告警电池电量不足时自动提醒用户充电。繁忙信道锁定此功能防止用户机接收未经许可的信号及向一个繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。监听按下监听键，强制打开接收电路，收听当前信道上是否有话音。该功能对接收微弱信号特别有效。

超时计时器 (tot)计时器限制对讲机每次发射的时间，这样既可以节省电池，减轻信道堵塞程度，亦可避免因不慎而占用频道现象。电脑编程通过连接电缆将对讲机与电脑连接，您可读写频率、功能设置等参数以及调测对讲机的射频参数而无需拆开对讲机，省工省时。有线复制可将一台对讲机的功能参数通过复制电缆复制到另一台对讲机中。静噪级别可调 (1 ~ 9级)

| 一般规格 | |
|--------------|--|
| 频率范围 | 136-150 mhz 150-174 mhz 400-420 mhz 450-470 mhz 350-370mhz 370-390 mhz |
| 信道数 | 16 |
| 信道间隔 | 25 /12.5 khz |
| 工作电压 | 7.2v |
| 电池 | 1100mah锂电池 |
| 频率稳定度 | ± 2.5ppm |
| 工作温度范围 | -20 ~+60 |
| 天线阻抗 | 50 |
| 外型尺寸 (高×宽×深) | 115mm × 55mm × 36mm |
| (带电池, 不带天线) | |
| 重量 (带天线和电池) | 250g |
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | 0.22 μ v |
| 邻道选择性 | 65db(w)/55db(n) |
| 互调抗扰性 | 65db(w)/55db(n) |
| 杂散响应抑制 | 60db |
| 音频输出功率 | 1000mw |
| 音频失真 | 5% |
| 发射部分 | |
| 输出功率 | 5w |
| 最大频偏 | ± 5khz(w)/ ± 2.5khz(n) |
| 杂波与谐波 | -70db |
| 剩余调频 | -35db |
| 音频失真 | 5% |

配件：天线、电池、充电器、火牛、背夹、吊绳

厦门宏华正泰机电有限公司 xiamen honghuazhengtai communication electronic co.,ltd 林丽园女士 (营销部业务经理)

| | |
|-----|------------------------------|
| 地址： | 中国 福建 厦门市湖里区 嘉禾路388号永同昌大厦27g |
| 邮编： | 361000 |
| 传真： | 86 0592 5061091 |

| | | |
|-------|---|--|
| 移动电话： | 18605923488 | |
| 电话： | 86 0592 5031553 | |
| | | |
| 公司主页： | http://hhztjd.cn.alibaba.com | |