

# 中山150KW柴油发电机价格 康明斯OEM代理商

产品名称	中山150KW柴油发电机价格 康明斯OEM代理商
公司名称	康明斯电力（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600443583 13600443583

## 产品详情

### 接地

发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机、则必须由人员进行中性接地、并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

### 2机房噪声控制

机房墙体砌筑时、要求灰缝填实，饱满，不留空洞、缝隙、内墙面的粉刷，表面不宜致密光滑，粉刷材料中掺入一定量有吸声功效的多孔性材料、四周、顶棚、地面用吸声材料并覆盖金属隔声孔板。机房与操作间用隔墙隔开，隔墙上开挖两层玻璃的观察窗。玻璃用6mm以上的浮法玻璃。内存玻璃间隔不小于80mm，面向机房的内层玻璃略向地倾斜，使噪声反射向地面、玻璃、窗、墙之间的接缝要严实。

### 直流启动系统

- 1.发电机组须配备一台发动机启动电动机，由12V或24V直流运转，能手动或自动启动，并附切断开关。
- 2.发动机启动控制设备须能将供电的电池充电器切断，以避免启动时过载。
- 3.启动电动机须具有足够的功率，且系非滞留型。在启动电动机充分通电运转前，其小齿轮轴向运动与发动机飞轮上的齿轮啮合。当发动机启动或电动机不通电时，150KW柴油发电机价格，小齿轮须被解脱。
- 4.启动设备须配备可自动断开启动电动机的启动失败装置、当发动机在预定时间，如15s内不能启动时，可自动断开，以避免电池组不适当的放电。

5.如在15 s内启动失败，须失败后5s再启动，可总共连续3次启动发动机，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。此后，由启动失败装置把启动电动机断开并发出光和音响信号。在手动使启动失败装置复位前，自动启动系统不应再次使发动机启动。

## 发动机状态指示

发动机须具备以下限度的状态指示；

- (1) 油压；
- (2) 水温；
- (3) 发动机温度(风冷机)；
- (4) 运行时数；
- (5) 转速表；
- (6) 电池充电器电流表。

## 3.发动机保护

(1) 发动机须配备限度的保护和控制装置，以便发生下列情况时尽早发出警告信号和/或停机。

- 1) 润滑油压过低；
- 2) 发动机冷却剂温度过高；
- 3) 发动机。

(2) 上述发动机保护须分为两阶段；在初阶段发出光和音响警告信号；当发动机处于预定的危险阶段时必须停机。

(3) 所有光和音响的警告信号和解除信号开关必须接至控制屏上。

中山150KW柴油发电机价格-康明斯OEM代理商(图)由康明斯电力(深圳)有限公司提供。行路致远，砥砺前行。康明斯电力(深圳)有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为柴油发电机组具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事河源发电机厂家，河源柴油发电机，河源康明斯发电机的厂家，欢迎来电咨询。