

# 甘肃兰州JSH-3C避雷器在线监测器

产品名称	甘肃兰州JSH-3C避雷器在线监测器
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:领创 型号:JSH-3C 计数范围:0-99 ( pcs )
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

## 产品详情

品牌	领创	型号	JSH-3C
计数范围	0-99 ( pcs )	输入信号电压	100 ( V )
适用范围	35KV		

### jsh-3型避雷器监测器说明书

#### 一、概述：

jsh-3型避雷器监测器(又称避雷器漏电流及动作记录器),是高压交流电力系统中与氧化物避雷器配套使用,串接在避雷器接地回路中。检测避雷器内部是否受潮或电阻片老化等异常情况,以便提前发现事故隐患,防止避雷器在运行中可能发生击穿损坏,造成重大事故。经验证明,该装置能有效地降低避雷器事故的发生率,对提高电网运行的安全性可起到积极作用。

#### 二、监测器的组成：

毫安表 计数器

#### 三、jsh-3型避雷器监测器性能特点：

1. 该产品采用圆形不锈钢外壳,光亮美观,密封性能好。适用于氧化物避雷器,毫安表监测运行电压下通过避雷器的漏电(峰值/有效值)电流。可以判断避雷器内部是否受潮,元件是否异常等情况。
2. 指针式动作记录器面板大,视觉好,便于从远处观察,用于记录避雷器受雷击累计动作次数,计数范围0-99。
3. 由红、绿发光管组成的电流警示装置,更明显地提示巡视人员注意及方便夜间观察。

#### 四、使用环境与主要技术参数：

1.适用于户内或户外 2.环境温度为-40 - +40

3.电网额定频率50或60hz 4.安装处没有强烈振动

5.毫安表最大指示值为a型（500kv）5 ma、b型(110-220kv)3 ma、c型(10-35kv)1ma

6.动作电流范围 0.01ka,残压值 1.5kv。

#### 五、安装说明

1、监测器安装高度宜在1.5—1.7m，以方便值班人员看清监测器中毫安表读数及计数器动作次数。每相避雷器应安装一只，不可三相共用。

2、记录器上端接避雷器底部，下端接地线，当固定的抱箍或金属构架已接地时，记录器下端可以不必重复接地。（见附图一、二）