

银川C440D5康明斯发电机组点击了解更多 康明斯（电力）

产品名称	银川C440D5康明斯发电机组点击了解更多 康明斯（电力）
公司名称	康明斯电力（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600443583 13600443583

产品详情

柴油发电机组散热器保养方法：

一、运行中的发电机组散热器的冷却液通常是很热的，并且是有压力的，不可以在未冷却时整理散热器或拆除管子，不要在风扇转动时对散热器工作或打开风扇保护罩。

二、腐蚀问题在散热器中是主要产生故障的原因。要经常保持管子接头不漏，并从散热器顶部定期加水排放空气以保持系统内“无气”。散热器不应处于部份注放水的状况，因为这样更会加速腐蚀。对于不工作的发电机，要把水全部抽空或全部灌满。如果可能的话，用蒸馏水或自然软水，并加入适量的防锈剂。

三、外部清洁：在尘多或污积的环境，散热器的缝隙可能会被碎屑、昆虫等物堵塞，从而影响散热器的效率。对这些轻沉积物经常性的清理可以用低压热水加上清洁剂喷洗，把蒸气或水从散热器前面向风扇喷射。如从反方向喷射只会把污物吹进中心。当使用此方法时，要用布遮挡柴油机及交流发电机。顽固的沉积物，又不能以上述方法清除，则可以把散热器拆下浸在热的碱水约20分钟，然后用热水冲洗干净。

四、内部清洁：如果因为接头漏水，别无选择要用硬水灌法用了一段时间，或者因为发电运行了一段时间又无用除锈剂，系统可能会因被水垢堵塞。清除水垢可按如下步骤进行：1、把水从散热系统中排干，然后把管子从柴油机相连的地方拆开；2、准确4%的除锈酸溶液及清水，把酸液倒入水中，切勿反过来进行；3、等几分钟让其混合，然后把溶液加热至49（120），这是高点，不可再高；4、慢慢地把溶液通过滤帽或一个分歧倒进管道，这时将会沸腾起泡沫。当化学反应停止后，把已热的溶液灌满散热器；5、让溶液在系统内停留数分钟，然后把溶液从底部管道或排水口放回原来的容器；6、检查水箱内部，C440D5康明斯发电机组，如仍有水垢，则按上述步骤重覆，把酸溶液增强至8%；7、在除垢后，要按下列步骤进行中和酸液的反应：把容器盛满清水加，加热至沸点，加上日用苏打晶体，按如下比例：500g苏打配20公升水（1磅配4加仑水），用此溶液灌入散热器，然后让其流回原来的容器中；8、用上述方法冲洗散热器数次，后在灌满后让其停在散热器内至少一小时，排空后用热清水冲洗；9、在把散热器重新安装使用之前，用正常工作压力的二倍用水来测试有无泄漏，有时会因为除去水垢而有漏水出现；10

、在再运转之前，冷却液要加上必须的防蚀剂和适量的搞冷凝剂。

春天即将到来，万物复数，树苗在春风拂过下悄悄的发生着变化。康明斯电力厂提醒大家一定做好发电机组维修调试工作，从而保障日常的运作使用。柴油发电机组的维修是恢复设备技能性能，排除故障或消除故障隐患，延长机组设备的使用寿命。了解维修要点，可以减少维修过程中的不良行为。接下来，康明斯小编要为大家介绍几种常见的不良行为，你们可自行对比加以避免。

1. “小件”好坏不重视，因“小”失“大”导致故障增加。

在设备维修作业时，一些维修人员往往只重视泵、燃油泵等部件的维护，却忽视了对各类仪表等“小件”的保养。孰不知正是这些“小件”缺乏维护，导致机械发生早期磨损，缩短使用寿命。如设备使用的机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器、水温表、油温表、油压表、传感器、报警器、滤网、黄油嘴、回油接头、开口销、风扇导风罩、传动轴螺栓锁片等，如不注意维护保养，常会“因小失大”，导致设备故障的发生。

2. 零件除污、清洗不，早损、腐蚀常发生。维修设备时，正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量，延长机械使用寿命有着重要意义。如不清除螺栓孔内杂物、液压元件内砂粒，导致螺栓扭矩不足、活塞环易折断、缸垫烧蚀、液压元件早期磨损；大修时，不注意清除滤清器、润滑油油道等处积存的油污或杂质，使维修工作不，减少了设备无故障运行时间。

3. 维修禁忌忘脑后，隐性故障频繁出。维修设备时，有些维修人员不了解维修中应注意的一些问题，导致拆装中经常出现“习惯性”的错误，影响机械的维修质量。如安装活塞销时，不加热活塞而直接把活塞销打入销孔内，导致活塞变形量增大，椭圆度增加；维修柴油发电机时过量刮削轴瓦，轴瓦表面的减摩合金层被刮掉，导致轴瓦钢背与曲轴直接摩擦发生早期磨损；拆卸轴承、皮带轮等过盈配合零部件时不使用拉力器，硬打硬敲，易导致零部件变形或损坏；启封新活塞、缸套、喷油嘴组件、柱塞组件等零件时，用火烧零件表面封存的油质或腊质，使零件性能发生变化，不利于零件的使用。

康明斯电力生产引进吸收国外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列产品“系列自动化、静音、移动电站、发电机、柴油发电机组，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求，并已批量投放市场。广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。实现真正意义上的应急供电。特别说明：本公司所售机组全部为新机，

柴油发电机组产品配置说明:

1.牵引:采用活动式挂钩，360°转盘、转向灵活、确保行驶中的安全。

2.制动:同时具有可靠的气刹接口和手摇式刹车系统，确保行驶中的安全性。

3.支撑:为保证电源车操作时的稳定性，配有4只机械或液压支撑装置。

4.门窗:前部有通风窗，后部有对开的大门，两侧有门可供操作人员进出。

5.照明:车箱内有吸顶防爆灯，右侧有工作台，并配有工作台灯，方便工作人员操作。

6.防音:电源车的车箱、车门等全部用双层装饰，并装有吸音板消音；排气管用保温棉包裹，噪音可控制在75dB(A)以内。

7.柴油发电机组车箱尺寸:车箱尺寸根据规格大小而定，操作人员可在四周行走，便于操作和维护。

8.外部美观:油漆采用高分子聚氨脂油漆，颜色可由业主自定，排气管采用下排气，确保美观。

9.柴油发电机组消防:随车配有消防灭火器两只。

用油箱。可应用户要求增加电缆卷筒，接头等附件。

银川C440D5康明斯发电机组点击了解更多-康明斯（电力）由康明斯电力（深圳）有限公司提供。康明斯电力（深圳）有限公司为客户提供“柴油发电机,发电机,发电机组,柴油发电机组”等业务，公司拥有“康明斯”等品牌，专注于柴油发电机组等行业。，在深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余先生。同时本公司还是从事河源发电机厂家，河源柴油发电机，河源康明斯发电机的厂家，欢迎来电咨询。