

288芯ODF配线柜/光纤配线架配置详解

产品名称	288芯ODF配线柜/光纤配线架配置详解
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	厂家:宏旭
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

立式576芯ODF光纤配线架-满配价格

户外壁挂式/立式/室外/通讯ODF光纤配线架：SMC复合材质ODF光纤配线架，不锈钢板ODF光纤配线架，无跳接ODF光纤配线架，免跳接ODF光纤配线架

完成光纤线的直达、盘储、和金属的溶接、生产调度作用。可户外落地式、空架安装二种方法。

规格型号：72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不一样容积。

商品应用领域及优点：

1.主要用途：本设施为光纤线传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆连接点处的插口机器设备，能够完成光纤线的溶接、终端设备、储存及其生产调度等作用。

2.光纤线的划分和生产调度均在正脸开展，光缆电缆、光纤尾纤、跳纤的出入线分别单独，互不干扰，实际操作十分便捷。

3.选用零件柜拖盘构造，集溶接与终端设备为一块拖盘，拖盘可独立抽出来工程施工，溶接与成端在同一方面实际操作，不需旋转，工程施工极其便捷。

4.电源适配器左向倾斜角安装，确保了跳纤的夹角，防止激光器烧灼双眼，使光纤线联接头的使用便捷、安全性，且电源适配器脱卸式，给维护保养提供便捷。

5.机器设备选用光缆电缆支系器构件使光缆电缆的固定不动、开剥、接地装置等实际操作更为方便靠谱，当外缆引进时，光缆电缆支系器构件可独立取出工程施工，实际操作便捷。

6.引进光缆电缆后，用配件中的密封性防水胶将光缆电缆孔堵住。此密封性防水胶遇湿气后会膨涨，使密封性实际效果。

7.壳体防水等级做到GB/T4208-1993规范中IP65级规定。

安装表明，本机器设备依据具体须要可落地式或空架安装应用

1.落地式安装：在预制构件的混凝土支撑柱上按使用说明给予的安装规格预埋4个

M12的地脚螺钉。安装时先开启机器设备门，将设施内底端的两侧插头拔出来，并开启机器设备基座控制面板，将设施放到混凝土支撑柱上，用螺栓将基座内的支脚扭紧。安装结束，合上基座控制面板，插好插头，卡紧控制面板。

2.空架安装：在空架站口上按使用说明给予的安装规格预埋4个 14的孔，再将机器设备用M12螺帽地脚螺栓固定不动坚固。

纤的布线及光纤熔接

1.抽出来终端设备溶接拖盘，开启后盖板。往上推起顶层的溶接盘，随后按序将光纤尾纤主题活动联接头成端在下一层的终端设备盘上。

2.将光纤尾纤按图例在终端设备盘上缠绕固定不动好，（确保弯曲处的夹角超过40MM).随后将其引进溶接盘，缠绕固定不动好后，用溶接盘固定不动凸模将

其稳定在终端设备盘上。

- 3.将引进溶接盘的光缆电缆纤芯空出一定余长后按图例缠绕固定不动（确保弯曲处夹角超过40MM).
- 4.将光缆电缆纤芯和光纤尾纤依据熔接机的标准开展溶接，溶接加用热缩管热收缩维护后，放置融解集成ic上。全部纤芯溶接后，盖紧后盖板，送入溶接盘。