

台湾固纬直流稳压电源 固纬

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 台湾固纬直流稳压电源 固纬 |
| 公司名称 | 君达仪器公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:固纬 类型:稳压直流电源 型号:GPR-6060D |
| 公司地址 | 中国 北京市海淀区 中关村南大街12号天作国际大厦B座1603室 |
| 联系电话 | 86 010 82168102 13718171099 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|---------|
| 品牌 | 固纬 | 类型 | 稳压直流电源 |
| 型号 | GPR-6060D | 输出电流 | 3 (A) |
| 输入电压 | 220 (V) | 输出电压 | 0 (V) |
| 输出功率 | 15 (W) | 频率范围 | 0 |
| 工作温度 | 5-50 | 产品认证 | 0 |

台湾固纬gpr-6060d直流电源供应器的特点

· 高调节率 0.01% . 固定电压与固定电流操作功能 . 可选择连续或动态负载 . 低涟波与低杂讯 . 过载与极性反向保护功能 . 3 1/2 位数 0.5" led 显示

台湾固纬gpr-6060d直流电源供应器的技术参数

定电压操作

| | |
|-------|--|
| 调节率 | 电源调节率<0.01% + 3mv负载调节率<0.01% + 5mv (< 10a)<0.02% + 5mv (>10a) |
| 涟波与杂讯 | <1mvrms 5hz ~ 1mhz |
| 回复时间 | <100 μ s (50% 负载变动, 最小负载 0.5a) |
| 输出范围 | 0 至额定电压连续可调 |

定电流操作

| | |
|------|----------------------------------|
| 调节率 | 电源调节率<0.2% + 3ma负载调节率<0.2% + 3ma |
| 涟波电流 | <5marms(<20a),<20marms(<50a) |
| 输出范围 | 0 至额定电流连续可调 |

表头

| | |
|-----|--|
| 数字式 | 3 1/2 位数 0.5" led 显示准确度+(0.5% 读值 + 2 位数) |
|-----|--|

绝缘

机壳对端子 100m or above (dc 1000v)

机壳对电源线 100m or above (dc 1000v)

使用电源

交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz

附件

电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-105 x 1(<3a) or gtl-104 x 1(<10a) 或 not available >10a

尺寸

255(宽) x 145(高) x 420(长) mm