

## 380v稳压电源，380v稳压器的作用

产品名称	380v稳压电源，380v稳压器的作用
公司名称	台州力威电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台州力威 型号:SVC-5 产地:台州市
公司地址	黄岩区院桥镇院沙路39号
联系电话	0576-84871773 18958612560

## 产品详情

380v稳压器的作用：SBW系列三相全自动补偿式电力稳压器适合三相电压输入不平衡的电网，当电网波动或负载电流变化时，三相输出能自动平衡，且保持电压调节平稳的优点。

### 产品特点

本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)

### 激光焊接机专用稳压器

### 使用范围

该系列稳压器已被广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线一切需要电压稳定的场所。

### 技术参数

功率 30KVA-2000KVA

输入电压 三相四线,线电压380V ± 20% 或30%

输出电压 三相380V (可按要求定制)

输出精度 1~5 % (可调)常规设定  $\pm 3\%$

频率 50Hz/60Hz

效率 98 % (功率等级50KVA以上)

响应速度 1秒

过载能力 二倍额定电流,维持一分钟

波形失真 无附加波形失真

保护功能

过压 输出超过额定电压10% (可调整) 延时3-5秒切断输出电源。

欠压 输出低于额定电压15% (可调整) 延时3-5秒切断输出电源

短路 当负载设备短路时, 切段输出电源

过流 超过额定输出电流时, 延时3-5秒切段输出电源

旁路 当稳压器故障或维修, 可直接手动转换到市工作

其他指标

耐压 整机对地, 2000VAC历时1分钟无击穿,及闪络现象

环境温度 -35 ~+40

工作方式 可长期连续无人值守工作

绝缘电阻 整机对地 2M

使用注意事项

该系列稳压器应在室内使用, 正常使用条件为:

1,环境温度: - 35 ~ + 45 ;

2,海拔高度不超过2000m ;

3,相对湿度: 90% ;

4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体, 蒸汽, 化学沉积, 灰尘, 污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质 ; 安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件, 应由使用单位和我厂协商确定。

## 备注

订货时应说明：型号、容量、稳压精度、输入电压范围、输出电压；  
相电压 $220V \pm 30\%$ 、线电压 $380V \pm 30\%$ (订货时需说明)。特殊要求可按用户要求设计生产；