

# 3522-50日本HIOKI日置3522-50LCR测试仪

产品名称	3522-50日本HIOKI日置3522-50LCR测试仪
公司名称	深圳市捷威信电子仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日置 型号:3522-50 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920
联系电话	0755-27538807 13145876435

## 产品详情

3522-50日本HIOKI日置3522-50LCR测试仪

### 基本参数

测量参数  $Z$  ,  $Y$  ,  $\theta$ , Rp, Rs(ESR), G, X, B, Cp, Cs, Lp, Ls, D(tan  $\delta$ ) 和 Q

测量方法 测量源 : 恒流  $10\mu \sim 100\text{mA}$  (42Hz ~ 1MHz) ,  $50\mu \sim 20\text{mA}$  (1MHz ~ 5MHz) , 或恒压  $10\text{mV} \sim 5\text{V}$  (42Hz ~ 1MHz),  $50\text{mV} \sim 1\text{V}$  (1MHz ~ 5MHz)

检测 : 电压 , AC

测量频率 42Hz ~ 5MHz

测量量程  $Z$  ,  $R$  ,  $X$  :  $10.00\text{m} \sim 200.00\text{M}$  (视条件而定)

$\theta$  :  $-180.00 \sim +180.00^\circ$  , C:  $0.3200\text{pF} \sim 370.00\text{mF}$

L:  $16.000\text{nH} \sim 750.00\text{kH}$  , D:  $0.00001 \sim 9.99999$

Q:  $0.01 \sim 999.99$  , Y, G, B :  $5.0000\text{nS} \sim 99.999\text{S}$

基本精度  $Z$  :  $\pm 0.08\% \text{rdg.}$  ,  $\theta$  :  $\pm 0.05^\circ$

### 测量时间

$Z$  的典型值 快速 :  $5\text{ms}$  ~ 慢速2 :  $140\text{ms}$

显示 大显示值99999，LCD背光功能

比较器功能 设定：上、下限值，百分比或值 输出：3档（高，中，低），开路集电极，绝缘

外部打印 9442（与9443/9446/9593-01同时使用）

电源供应 100 ~ 240V AC 50/60Hz

体积及重量 352宽 × 124高 × 323厚mm，6.5kg

附件 电源线（1），保险丝（1）