

光纤入户信息箱 多媒体信息布线箱

产品名称	光纤入户信息箱 多媒体信息布线箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	65.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤入户信息箱 多媒体信息布线箱

多媒体信息箱、光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户（FTTH）而设计的，FTTH顾名思义就是一根光纤直接到家庭。而光纤入户箱用于光纤入户家庭的安装，含ONU设备安装配件，无线路由器，86型光纤接续盒，2位三脚插座，也可根据用户的需求选配网络模块，模块，有限电视模块等。对家庭弱电信号进行统一管理，包括，电视，安防等弱电布线，主要避免弱电信号受强电的干扰，提升家庭生活质量。

功能：

光纤入户箱支持ONU，电池备电，电源适配器，光纤适配器等集成安装。集中管理线，网线，光跳线，美化室内环境。各功能区域应相对集中，并满足以下要求：

家庭用通信终端区：满足ONU及其它家庭终端设备安装的空间要求。

光纤终端区：满足光纤接续（冷接或熔接）的区域。

设备扩展区：满足各种信息面板、扩展模块（设备）安装的空间。

其它备附件：在机箱门靠上部合适位置配置挂牌（方便各使用单位对机箱编号进行标识）、电源插座等其它附件等。

功能特点：

面板采用工程塑料ABS+PC为原料注塑成型，带有散热网孔，且不影响无线信号的传输。底盒采用镂空设计，背板，方便适配器等设备的安装。

外形美观、大方，安装方便、固定牢固。

通用性广，翻转式网格设计，可兼容不同尺寸ONU（如华为，中兴，烽火等），节约了设备的安装空间更对WIFI无线信号无屏蔽影响。

扩展性强，可根据家庭的具体情况配置不同的模块（数据模块、语音模块、安防监控模块等），实现三网合一。

方便对家庭弱电信号的统一布线管理，使强弱电分开，避免了强电电流对弱电信号的干扰，提升了家庭生活质量。

光纤入户信息箱

工作温度：-5 ~+70 ，储存温度：-40 ° C~+70 ° C ，

工作湿度 95%（无冷凝），大气压：70 kPa~106k Pa

安装须知：家庭智能入户信息箱（图文详细介绍）？

光纤入户信息箱至各个信息点（电话、宽带、ITV、有线电视等）需预埋相应规格及数量的PVC塑料管做保护，根据线缆数量选用 15- 25等不同规格的型材。塑料管在预埋时应减少S弯和直角弯，施工时应防止异物进入管内，及时穿好铁丝牵引线，注意管口的防潮封堵

。

2. 居家布线应以星型方式组网，信息箱至信息点之间单根直放线缆，中间不得有接头，线缆敷设时避免

打圈、避免浸水和异物损坏。线缆规格应与模块型号相匹配。

3. 为便于安装维护，室内布线穿入信息箱的箱体内部，需预留300mm的冗余，在信息盒内部需预留150mm的冗余。
4. 每一根线缆建议在信息箱一端标识所对应的房间和位置的标识牌，以利于以后的安装和维护。
5. 所有线缆在房间一端的接线面板接口必须按照T568B标准卡接成端。在信息箱一端必须按照T568B标准制作RJ45水晶头，待业务开通时，按实际需要电信工作人员将上门为您调试开通。
6. 信息面板安装高度一般距地面300mm嵌壁式敷设，或根据家装设计需求定位。面板可选用86*86mm Z型或120*70mm型，也可根据装修风格而定；根据需要配置RJ11或RJ45信息插座。用户客厅、卧室放置电视机的墙面应配置RJ45信息插座。
7. 信息箱一经定位安装完毕后，不宜移位，箱体结构不宜变动。
8. 信息箱内预留的皮线光缆，不宜挪动，需做好保护，以防光纤折断，影响今后使用。
9. 信息箱箱体门为特殊材料制作，不宜更换、遮挡。
10. 做好信息箱内的电源线的安全接地防护，谨防漏电。
11. 合理安排信息箱的空间布局，做好各类线缆绑扎、固定

在进行光缆接头盒的操作中，一个好的密封取决于在操作说明的步骤和使用规定的密封材料是不是严格进行，因为如果操作不当会引起盒体的损坏，所以为了确保密封的完整性，必须注意密封处的清洁度，不沾染油脂。而且也不要使用已经用过的密封材料，因为这些不注意的细节很可能让光缆接头盒的密封性下降。因为光纤是比较脆弱的，必须有东西保护，光缆就是保护光纤的，但是在接设备的时候光纤就没办法在用光缆保护了，所以必须有光纤盒进行一个保护，提供转换。光纤盒是在拉光缆的过程中做光纤熔接用的，只有通过光纤盒熔接过后接出尾纤然后接跳线跳到各个设备上完成光缆的传输效果