

西门子6RA80开机显示F60056处理

产品名称	西门子6RA80开机显示F60056处理
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6RA80开机显示F60056处理，6RA80启动报警F60056问题，6RA80显示故障F60056参数问题，
F60056 重要参数未设置

原因：缺少装置运行所必需的设置，或缺少装置的相连部件调试所必需的设置。

故障值（r0949,十进制）：

- 1: 没有选择转速调节器的实际值通道 (p50083)。
- 2: 没有设置电机的额定电枢电流 (p50100)。
- 3: 没有设置电机的额定励磁电流 (p50102)。

注释：

只有在 p50082 > 0 时才需参考下文。

- 4: 没有设置外部励磁柜的额定直流电 (p51838)。

只有在 p50082 >= 21 时才需参考下文。

- 5: 没有进行装置的调试 / 或调试没有结束 (p0009 不为 0)。
- 6: 没有进行驱动的调试 / 或调试没有结束 (p0010 不为 0)。
- 7: 在没有励磁功率元件（选件 L10）的装置上选择了内部励磁 (p50082 = 1 ... 4)。
- 8: 励磁特性曲线 (p50120 ... p50139) 不是单调上升。

9: 未设置参考转速 (p2000)。 参考转速不得保持为出厂设置 210000 转 / 分 !

10: 控制模块 : 没有设置电源电压用测量电缆的连接 (p51821)。

11: 控制模块 : 没有设置电枢的额定直流电 (p51822)