

FLJ系列小型工频离心风机

产品名称	FLJ系列小型工频离心风机
公司名称	上海海颜机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:合资 气流方向:离心风机 型号:FLJ系列小型工频离心风机
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市北京东路450号2楼206室
联系电话	86 021 63619826 13621921646

产品详情

品牌 合资 气流方向 离心风机
型号 FLJ系列小型工频离心风机

flj系列小型工频离心风机 销售部021-63619826手机13621921646联系人;黄先生

该型风机由外转子异步电动机或三相鼠笼式异步电机、蜗壳、叶轮和安装支架组成具有结构紧凑、重量轻、体积小、效率高、风量大、风压高等特点。同时客户可通过改变安装支架的装配方式获得不同的安装位置。可广泛应用于地面各种控制设施、电子设备的强迫通风、也可用于管道除尘，排气排热环境保护和污染控制等方面

使用环境：环境温度：-40 ~ +55 (g)气压：55kpa(g)相对湿度：90% ~ 95%(g)

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
60flj1	110v	50	1	18	0.20	2200	0.4	50	42	0.4	/	g
60flj2	220v	50	1	18	0.10	2200	0.5	50	42	0.4	/	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
85flj1	110v	50	1	30	0.20	2200	0.6	50	50	0.7	/	g
85flj2	220v	50	1	30	0.15	2200	0.6	50	50	0.4	/	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
86flj1	110v	50	1	22	0.38	2500	1.5	120	52	1.25	/	g
86flj2	220v	50	1	22	0.18	2500	1.5	120	52	1.25	/	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
100flj2	220v	50	1	50	0.25	2500	3.8	260	60	1.3	1.5/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
130flj0	220v	50	1	60	0.30	2200	2.4	200	62	1.8	1.8/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
130flj1	220v	50	1	85	0.40	2500	3.6	280	70	2.3	2.2/500	g
130flj1-1	110v	50	1	85	0.80	2500	3.6	280	70	2.3	6/250	g
130flj1-3	380v	50	1	85	0.25	2500	3.6	280	70	2.3	1/630	g
130flj1-4	220v	50	1	40	0.18	1400	2.0	160	55	2.3	1.5/500	g
130flj1a	220v	50	1	50	0.20	2100	3.0	240	65	2.3	1.2/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
130flj5	220v	50	1	120	0.55	2600	5.5	350	72	2.5	2.7/500	g
130flj5-1	110v	50	1	120	1.2	2600	5.5	350	72	2.5	8/250	g
130flj5-3	380v	50	1	120	0.35	2600	5.5	350	72	2.5	2/630	g
130flj5-4	220v	50	1	80	0.40	1400	2.5	200	60	2.5	2/500	g
130flj5a	220v	50	1	100	0.45	2100	4.5	300	68	2.5	1.8/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
150flj3	220v	50	1	100	0.50	2400	4.5	400	68	5.5	2.0/500	g
150flj4	220v	50	1	80	0.40	2400	3.0	300	62	5.5	2.0/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
----	-----	------	----	-------	-------	---------	-----------------------	------	------	------	--------	------

150flj5	380v	50	3	200	0.45	2700	8.0	400	76	6.2	/	g
150flj7	220v	50	1	260	1.30	2700	7.5	400	76	6.2	6.0/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
150flj9-2	220v	50	1	300	1.5	2700	10	450	70	6	5.0/500	g
150flj9-4	220v	50	1	200	0.8	1300	5	230	60	6	2.0/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
150flj13	220v	50	1	100	0.50	2400	4.5	400	68	5.5	2.0/500	g
150flj14	220v	50	1	80	0.40	2400	3.0	300	62	5.5	2.0/500	g

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
150flj15	380v	50	3	250	1.0	2700	10	450	70	6.5	/	
150flj17	220v	50	1	300	1.5	2700	10	450	70	6.5	5.0/500	

型号	电压v	频率hz	相数	输入功率w	电流amp	转速r/min	风量m ³ /min	静压pa	噪音db	重量kg	电容uf/v	轴承形式
150flj15a	380v	50	3	370	1.8	2700	13	450	80		/	
150flj17a	220v	50	1	480	2.5	2700	13	450	80		7.0/500	

3223526@jnxn.com