

CH6系列数字显示报警仪

产品名称	CH6系列数字显示报警仪
公司名称	天津市金格电子仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JG 产品型号:CH6 测量精度:0.1%
公司地址	天津市河北区昆纬路与东七经路交口西北侧河北新闻大厦主楼十二楼1208室
联系电话	26490300 13043278965

产品详情

品牌	JG	产品型号	CH6
测量精度	0.1%	结构型式	盘装仪表
显示方式	LED	外形尺寸	可选 (mm)
开孔尺寸	可选 (mm)		

一、概述：

ch6系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合，完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。

本产品由我公司独立制造，采用日本红宝石rubycon长寿命电容、高速可靠的大容量cpu、美国cl公司cs555 0a/d转换器、美国on公司新一代高效率电源芯片等元器件，具有高性能、低成本的特点，广泛应用于食品、化工、冶金、钢铁、制冷等众多行业的测量与控制。

二、本品具有以下特点：

万能输入：电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入，简单灵活

电磁兼容：emc iii级，超强的抗干扰能力，适应各种复杂现场

宽幅电源：高效率宽电压的开关电源设计

质保5年：平均故障间隔时间（mtbf）大于120万小时

适应性强：温湿度适应范围广，漂移小

三、技术规格：

电源：85vac ~ 265vac，100vdc ~ 380vdc，功耗小于4w；12vdc ~ 36vdc，功耗小于6w。

注：直流供电电源应留有一定功率余量。

工作环境：0 ~ 50度，湿度低于90%rh，不结露。

显示范围：-1999 ~ 9999，小数点位置可以设定。

输入信号类型：万能输入，可通过参数设定选择。

基本误差：小于0.5%fs

测量控制周期：0.2秒

报警输出：2点继电器输出，触电容量220vac，3a

变送输出：光电隔离，输出分辨力1/3000，误差小于0.2%fs

注：变送输出为选装

外供电源：用于给变送器供电，输出值与标称值的误差小于5%，负载能力大于50ma