

台区识别仪型号 台区识别仪如何使用 配变电台区分支识别仪

产品名称	台区识别仪型号 台区识别仪如何使用 配变电台区分支识别仪
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

台区识别仪型号 台区识别仪如何使用 配变电台区分支识别仪 福禄克全新推出的ii9声学泄露检测仪采用的阵列MEMS传感器技术，通过采集-5KHZ的声波及超声波结合可见光技术，可以在远5米外在1秒内快速发现压缩空气/化碳/氮气等1mm以内的小孔径泄露（和压力相关），通过调整声波的频率即使再嘈杂的环境也不会影响的捕捉泄露，同时ii9的用户界面帮助使用者在很短的时间内就快速掌握产品的使用并无需更多的经验判断.真正做到泄漏点一目了然。火眼金睛找出能源损失，别让工厂的“气”白白浪费虽然媒体上都有着大量关于能源节约和碳减排方面的讨论，但令人惊讶的是大多数工厂工作人员都没有意识到，就在他们的眼皮底下，存在着许多不可思议的削减能源浪费和减少含碳气体排放的机会。 HN2013智能双向台区识别仪 仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器，可将现场校验数据保存下来，多可存储1000组现场校验结果，可提供后台微机管理软件，将结果上传至计算机，实现微机化管理。仪器采用本公司立设计开模制造的工程塑料外壳，仪表外形美观、实用。现场测试操作方便。本机操作时中可以打开后部的支架放在桌面使用，亦可手持操作使用。为方便手持操作，本机可增加固定手持操作的紧固带。手持操作时可以将手固定在仪器的左侧，保证了手持操作的方便灵活

1. 功能特点
1. 大功率FSK电力载波通讯方式，理论通讯距离满足任意的台区供电范围。
2. 的脉冲电流发射及检测方式，保证不会因共高压的临近台区会发生串信号的错误。
3. 快速、方便的台区识别功能，分机发起，测试时间不超过6秒钟，结果准确率；结果显示内容描述简单、清晰、明确，显示内容包括被测用户所在的变压器台区编号及被测电表所在的相别（A相、B相、C相）情况，显示结果直观。
4. 分支识别功能，准确判别被测用户所在台区供电线路的分支，单台主机可以同时检测12个分支，多台主机同时工作可扩展至24个分支。
5. 具备台变互测功能，多台主机同时工作，可准确判定各被测试变台的立性，有无电气连接关系。
6. 具备零火线判别功能，可以显示零火线接线是否正确，有无反接。
7. 具备相序判别功能，可判别ABC各相的相序是“正相序”还是“逆相序”。
8. 电流检测采用柔性钳（可选配50A钳表、100A钳表、250A钳表和500A钳表）。
9. 多种工作模式任意选择，组合方便，设置灵活；具有立的电力载波、立的电流脉冲发送和电力载波与电流脉冲综

合方式等多种通讯方式。10. 多机工作模式，仪器不分主、分机，每台设备都可以设置为主机或分机；支持一主多分、多主一分、多主多分三种模式，方便用户使用，可有效提高工作效率。11. 测量三相电压、电流、有功功率、相角、功率因数、频率、总功率等多种电参量，可作为电参量测试仪使用。12. 仪器能显示出电压缺相的情况，自动在液晶屏给出提示。13. 低压电网电能质量分析。仪器可对三相电压2 - 51次谐波、三相电流2 - 51次谐波进行精密测量，同时还可以测量各相电压、电流的总谐波失真度。14. 矢量图显示功能。仪器可将三相电压、三相电流的矢量关系图显示出来，方便检查低压用户计量装置的错接线情况。15. 简单的示波器功能。仪器可以将三相电压、三相电流的实际波形图显示出来，使用者可对被测用户的波形情况一目了然。16. 仪备自检功能，对因过压、冲击等原因导致部器件损坏情况出现时，仪器要对故障部分进行诊断并正确提示。17. 仪备零火线自动识别功能，分机在进行台区或分支测试时，会自动识别零火线是否接对，并在屏幕上加以提示。18. 采用大屏幕真彩色全透液晶屏，阳光下依然清晰。中文及图形化显示，界面友好，显示直观，操作简单。

1、台区测试部分
通讯方式：特种负荷信号传输，距离：5km 电流测试距离：5km 识别周期：6秒
测试成功率：分支识别数量：单主机3路（多主机方式可扩展18路）
钳型电流互感器：750A/1500A柔性电流钳 50mm卡钳(50A/100A/250A/500A)（选配）

2、电参量测量部分 电压： $\pm 0.2\%$ 电流： $\pm 0.5\%$ 功率： $\pm 0.5\%$ 频率： $\pm 0.02\text{Hz}$ 相位： $\pm 0.2^\circ$

3、电能质量部分 电压谐波测量次数：2 - 51 电流谐波测量次数：2 - 51

谐波电压含有率测量误差： 0.1% 谐波电流含有率测量误 日常生活中，火灾这样的意外灾害时有发生，而且这种灾害多半是由不明显的隐火引发的，如果我们能即使发现这些隐火，准确的判断火灾的地点，通过烟雾发现着火点，这样我们就能做到早预防早扑灭，减少很多不必要的损失。车载由于雾霾天气能见度低而导致的交通事故，在日常生活中屡见不鲜。红外热像仪能作为驾驶辅助系统，能为驾驶员提供在低能见度或者黑暗中清楚观察车辆前方的信息，也可以看到前照灯照射不到的区域、强光阴影中的行人、车辆，大幅度降低夜间、烟雾和雾霾等天气下驾驶的危险性。