华能 断路器安秒特性测试仪 500A 直流安秒特性测试仪 使用方法

产品名称	华能 断路器安秒特性测试仪 500A 直流安秒特性测试仪 使用方法
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

华能 断路器安秒特性测试仪 500A 直流安秒特性测试仪 使用方法 在电源行业,示波器是通用的测试仪器,但许多特色需求,比如电源测试要求通道隔离,有时通道数量需要8个以上,以及CAN通讯等,这些需求示波器都无法满足。但是对示波记录仪来讲,这些需求都不是问题。隔离测试隔离测试是电源产品非常重要的诉求,一般示波器均是不隔离,若示波器地与非隔离电源的地直接相连,可能会造成电源烧毁,示波器炸机的情况。基于此问题,目前衍生出的解决方法大致有以下两类。剪除示波器供电插头地脚示波器不隔离的核心后果是造成测试时,输入输出共地造成短路,所以,若能剪除示波器供电电源插头的地脚,从而切断示波器与地的连接,就不会造成短路。 HN500A直流断路器安秒特性测试仪

目前国内进行直流断路器安秒特性检测的机构和生产厂家用于直流空开安秒特性检测的设备均为固定设备,如固定的大电流电源、大型负载电阻,体积大、重量大,不便于移动检测,分析仪表均为常规仪表如电压表、电流表、示波器等,接线复杂,使用不便,不适应各变电站移动检测需要。为解决现场对直流断路器实际特性检测的问题,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的"HN-500A直流断路器安秒特性测试仪",可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。HN-500A直流断路器安秒特性测试仪是专为变电站试验、检修、维护工作而设计。满足直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络出现越级跳闸和引发的大面积停电事故。

二、功能特点

1.主要特点:

-) 主控部分采用高性能工控机,实时显示各项参数曲线图及数值。
- ?) 7寸TFT真彩液晶屏显示。操作简单、界面美观,所有参数一目了然。

- 的开关恒流控制技术,新型功率器件,1A~500A自主设定恒流输出,恒流精度高,负载能力强,可长时间 租定工作。
- l) 适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。
- ;) 测量方式采用全点测试或抽点测试,响应速度快,测试精度高,安全可靠。
- ;) 仪有过热、过流、过压保护功能,电磁兼容性好,抗干扰能力强。
- ′) 测试管理软件可自动完成直流断路器的安秒特性的测试,并分析测试数据绘制出断路器保护特性曲线(安秒曲线)、以及生成报表输出。

2.主要功能

按照GB10963-1999家用及类似场所用过电流保护断路器标准规定断路器应做脱扣特性试验。

1) 时间-电流特性试验

从冷态开始,对断路器通以1.13In(约定不脱扣电流)的电流至约定时间,断路器不应脱扣。然后在5s内把电流稳定升至1.45In(约定脱扣电流)的电流,断路器应在约定时间内脱扣。

从冷态开始,对断路器的各级通以2.55In的电流,断开时间应大于1s,并且对于额定电流小于等于63A的断路器断开时间应小于60s,对于额定电流大于63A的断路器断开时间应小于120s。

2) 瞬时脱扣试验

对于B型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以3In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以5In的电流,断开时间应小于0.1s。

对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以5In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以10In的电流,断开时间应小于0.1s。

对于D型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以10In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以50In的电流,断开时间应小于0.1s。这两个试验均应满足时间-电流动作特性表。

华能 断路器安秒特性测试仪 500A 直流安秒特性测试仪 使用方法污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量—大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中,流量测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。