

【电源】200W 48V 4.2A 开关电源

产品名称	【电源】200W 48V 4.2A 开关电源
公司名称	上海昂富电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:自主品牌On-rich 类型:AC/DC电源 型号:OVA200-200S48
公司地址	中国 上海市松江区 文翔路379号2楼
联系电话	86 021 58985957/18917986898 13916952067

产品详情

品牌	自主品牌 On-rich	类型	AC/DC电源
型号	OVA200-200S48	输入电压	180~264 (V)
输出功率	200 (W)	输出电压	48 (V)
工作效率	84 (%)	输出纹波噪音	150mV
输出电压精度	± 1 (%)	电压调整率	± 0.5 (%)
负载调整率	± 0.5 (%)	产品认证	其他

性能	型号					
	ova-200-5	ova-200-7.5	ova-200-12	ova-200-13.5	ova-200-15	ova-200-18
直流输出电压	5v	7.5v	12v	13.5v	15v	24v
输出电压精度	± 2%	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流	40a	26.5a	16.5a	14.7a	13a	8.3a
输出电流范围	0 ~ 40a	0 ~ 26.5a	0 ~ 16.5a	0 ~ 14.7a	0 ~ 13a	0 ~ 8.3a
纹波及噪声(@20mhz)	150mv	150mv	150mv	150mv	150mv	150mv
源效应	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载效应	± 1%	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	200w	198.75w	198w	198.45w	198w	199.2w
典型效率	74%	79%	80%	80%	81%	83%
直流电压可调范围	4.5-5.6v	6-9v	10-13.2v	12-15v	13.5-18v	20-26v
输入电压范围	180 ~ 264vac 47-63hz ;					
输入电流	4.5a/115v 2.5a/230v					
冲击电流	25a/115a 50a/230a					
漏电流	< 3.5ma/240vac					
过载保护	105% ~ 135%类型：切断输出复位：自动恢复					
过电压保护	5.76-6.75v 9.4-10.9v 13.8-16.2v 15.5-18.2v 18-21v 27.6-32.4v 33.7-39.2v 57.6-67.2v					
高温保护	rth3 900c输出关闭					
温度系数	± 0.03%/ (0 ~ 50)					
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,20ms					

抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min,/1周期, 时长60分, 各轴
耐压性	输入输出间: 1.5kvac输入与外壳; 1.5kvac输出与外壳; 0.5kvac
隔离电阻	输入输出间, 输入与外壳, 输出与外壳: 500vdc/100m
工作温度、湿度	-10 ~ +50 ,20% ~ 90%rh
存储温度、湿度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95%rh
外形尺寸	199*110*50mm
重量	0.9kgs
安全标准	设计符合iec60950
emc标准	设计表示fcc部分15j条件等级a