

## 触摸调光开关。出厂价出售

产品名称	触摸调光开关。出厂价出售
公司名称	温州力沃电器有限公司
价格	178.00/个
规格参数	品牌:力沃 型号:VL-R101D-SWC 额定电压:220 ( V )
公司地址	温州经济技术开发区温州大道210号5楼
联系电话	86 577 88105580/88105580-8007 15325097568

## 产品详情

品牌	力沃	型号	VL-R101D-SWC
额定电压	220 ( V )	额定电流	5 ( A )
电寿命	10 ( 万次 )	产品认证	CE
面板材质	钢化玻璃	颜色	白色

产品规格1; 大小: 86mm\*86mm\*39mm ; 2; 材料: 豪华玻璃面板 ; 3; 装饰: 镀银 ; 4; 面板颜色:黑色5; 电压: 交流电220-240v ; 6; 频率:50hz ± 0.5 ; 7. 相关湿度:10%-93% ( 非凝结 ) ; 8; 负载功率: 25w ~ 560w ; 9; 耗电量:<0.1mw ; 10; 温度环境:-0 ~ 40度;11; 安装与普通的开关一样,不需要接零线,可以很方便的进行更换和安装 ; 12; 可适用与白炽灯、可调光型节能灯和低电压的灯。

高级使用说明基本操作 :

1.按第一下开关的时候,灯就会被打开,亮度和上次操作的一样 ; 2.再按一次开关,灯就会慢慢的关上 ; 3.按住“ 向上键 ” 灯光会渐亮 , 按住“ 向下键 ” 灯光渐暗 ; 4.快速按两次开关键 , 灯光达到最亮。

高级操作 :

1.调光的开关不能和二极管的灯一起使用 ; 2.一个循环里不能使用不用的负载或者在一个循环不能同时与

机械式的开关同时使用；3.一般来说调光的开关在使用的时候会微热,为了让产品更好的工作,请确保在线路上没有噪音,特别是高于425v的电压和高频率的噪音；4.让调光开关来控制低压的灯是合适的,为了确保合适的话,要使用先请先测试下。

警告:1.安装和卸装的时候要断电；2.在安装和卸装的时候一定要请专业人事；3.安装之前请先检查线路；4.注意灯具的说明,因为有些灯具有一些特殊的情况；5.在线路还在测试的时候,请卸装以免损坏；6.安装和使用产品的时候要防止震动,水,热,敲击；7.清洗的时候要防止用化学物质,水冲；8.负载不能超过最大的限度；9.需要设置合适的电路；10.安装的外壳必需是"86"标准型的接线盒,尺寸大小至少为75mm\*75mm\*75mm；11.请不要用金属的外壳以免造成电击。

我们的原则：

我们一贯奉行以求真务时为原则,以客户为中心,以质量赢得市场,以售后服务赢得口碑,企业的成功来源于产品的卓越品质,来源于客户的信赖与支持,我们一定会不懈努力以回报客户对我们的信赖与支持,总公司拥有一批专业技术人才,配备国际最先进的生产检测设备,具备了国际质量体系运作标准,实行全面品质监控,在全国各地树立了良好的信誉和口碑,希望在未来的日子能得到您更多的理解和支持,我们一定会为您提供最优良的产品和最满意的售后服务。

本公司欢迎装潢公司，系统集成商，个人终端客户和外地客户前来洽谈合作。