

## 静音6KW柴油发电机耗油量低

产品名称	静音6KW柴油发电机耗油量低
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

静音6KW柴油发电机耗油量低静音柴油发电机在使用的时候导致柴油发电机机油压力过低的原因主要有三个：即机油泵出油量不足、机油滤清器堵塞与回油阀损坏，下面详细分析一下导致机油压力过小原因：

- 1.机组油底壳内的机油平面过低；
- 2.机油滤清器上的橡皮圈垫可能由于各种原因受到损害；
- 3.机油压力调节器上的弹簧可能由于某种原因不能工作；
- 4.机油压力表可能由于一些原因导致无法工作；

5.油底壳内的机油滤清器可能被一些杂物堵塞等。柴油发电机组的机油滤清器堵塞，当机油滤清器堵塞、机油不能顺利通过时，设在滤清器底座上的安全阀会被顶开，从而使机油不经过滤直接进入主油道。静音6KW柴油发电机耗油量低但如果安全阀开启压力过高而不能及时打开，就会使机油泵内漏增加，并减少对主油道的供油量，机油压力也就随之下降。应按时保养机油滤清器，正确调整安全阀开启压力至0.35-0.45MPa。另外，若安全阀弹簧老化，阀座与钢珠封闭不严，机油也会由此大量泄漏，并造成油底壳机油的泡沫化，此时抽出油尺可以见到沾满泡沫的机油。

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940\*530\*700

净重(kg)：160/175

工厂备用大泽动力发电机一旦投入运行，管理人员应前往机房检查机组是否运转正常，包括各仪表指示，水温，油量等等，有无异常情况。发现异常情况，及时检查，判断故障是否会影响机组正常运行，如果会对机组产生严重影响须停机检修，及时解决故障。