

华为磷酸铁锂电池48V150AH参数报价

产品名称	华为磷酸铁锂电池48V150AH参数报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:48V150AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

华为磷酸铁锂电池48V150AH参数报价磷酸铁锂电池应贮存在温度为5 ~ +40 ，相对湿度 90% (40 ±2) 的清洁、干燥、通风的环境中，应避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。

并且应使电池处于约50% ~ 60%的半电状态。为防止电池过放，每2个月对电池充电一小时左右。

华为ESM-48V150A1磷酸铁锂电池保养和维护：

(1) 按照华为ESM-48V150A1磷酸铁锂电池安装手册完成电池的安装后，在电池放电前，应先将电池充满电，然后再使用。在电池完全充放电 ~ 5次后，电池即可达到容量。

(2) 当电池电量不足时，应及时充电，这样将有益于延长电池寿命。如果不及时充电，让电池长时间处于缺电状态下将会影响电池的使用寿命。若高频开关电源锂电池组需要长时间搁置，使电池处于半电状态，并且每2个月对电池进行充电一次，充电时间为一小时。

(3) 48V150A磷酸铁锂电池应安装在空气流通、干燥、清洁的环境中；充电时应避免火源、易燃物品接近并断开负载（关闭用电设备）。

(4) 电池的工作环境温度应为5 ~ 40 （*佳工作温度为15 ~ 35 ），若在此温度范围之外，电池性能发挥可能会有所变化，直观表现是电池容量变化，或者设备运行时间变化，这是正常现象。

(5) 不能使用有机溶剂清洗电池外壳。电池发生意外火灾时，不能使用二氧化碳灭火，而应使用化碳之类的灭火器具或者沙土灭火。

(6) 48V150A磷酸铁锂电池是消耗品，电池的寿命是有限的。请用户在电池容量表现低于额定容量的80%时，及时更换电池。

(1) 轻拿轻放避免剧烈震动。

(2) 不要将电池及其配件浸入水或其他液体中，并注意防潮。

(3) 应避免电池组正负输出端短路。

(4) 禁止拆卸高频开关电源锂电池组。拆卸48V150A磷酸铁锂电池可能会使内部短路，引起内部物质分解，起火，爆炸等。此外，拆卸电池可能会使电池电解液泄露；如果有电解液溅到皮肤，眼睛或身体的其他部位，请立即用清水冲洗，并马上去看医生。

(5) 禁止将废旧电池投入火中，否则会产生爆炸等危险事故。

(6) 如果出现高频开关电源锂电池组电池损坏、变形、电解液泄漏或闻到异味及其他不正常现象，不要再使用该电池；请将其送交厂家授权处或有关机构妥善处理。另外，泄露电解液的电池应远离火源，避免引起爆炸。

(7) 48V150A磷酸铁锂电池更换。应由电池供应方来更换安装电池，使用者不得擅自更换。