

# E27灯头/GYZ125W自镇流高压汞灯

产品名称	E27灯头/GYZ125W自镇流高压汞灯
公司名称	金华市金东区名亚明灯泡厂
价格	4.00/只
规格参数	品牌:自主,明华,亚灯 型号:GYZ 类型:自镇流汞灯
公司地址	中国 浙江 金华市 金华市金东区江东镇八仙路2号
联系电话	86 0579 82820011

## 产品详情

品牌	.自主,明华,亚灯	型号	GYZ
类型	自镇流汞灯	灯头型号	E27
额定功率	125 ( W )	额定电压	220 ( V )
流明维持率	. ( % )	寿命	500 ( h )

### 一、用途及特点

自镇流荧光高压汞灯是一种气体放电灯。灯泡内有限流灯丝和石英电弧管串接,限流灯丝不仅起到镇流作用,而且有一定的光输出。因此该灯具有省去外接镇流器、光色好、启动使用方便、可直接替换白炽灯、低成本等特点。可以广泛用于道路照明、工厂照明、大型购物中心照明、小区照明、泛光照明等

### 二、主要技术参数

灯泡型号	额定功率 W	电源电压 V	启动电压 V	启动电流 A	工作电流 A	光通量lm	燃点位置 +15°	最大直径 mm	总长不小 于mm	灯头型号
gyz220-125	125	220	180	3.5	0.63	1540	垂直	76	176	e27
gyz220-160	160	220	180	3.5	0.80	2600	垂直	76	176	e27

### 三、注意事项

- 1、灯泡必须按正确线路接线,方能正常使用。
- 2、灯泡均采用螺旋式灯头,工作时带电。在维修调换灯泡时,应切断电源,注意安全。

- 3、电源电压波动在6%-8%的范围内，灯泡可正常工作，电源电压过高或过低，将会影响灯泡的正常燃点及寿命。
- 4、自镇流荧光高压汞灯必须垂直点灯，否则会出现自熄现象。
- 5、用户使用该灯泡时需要配用合适的灯具。在燃点时，经灯具反射的光不应集中到灯泡上，以免影响灯泡正常燃点及寿命，同时不应使灯头温度高于200 ° c。在重要场合及安全性要求高的场合使用时，应采用密封、防爆型或其它专用灯具。
- 6、点燃的灯泡关闭或熄来珀，必须冷却十五分钟待灯泡温度降下来，才能接通电源的再次启动。热态启动容易使灯泡损坏或烧毁。
- 7、灯泡在使用过程中如自行熄灭，应检查电路各接点和灯座内接触片是否良好，电源电压波动是否过大，如正常可再次启动；如仍熄灭说明了灯泡已不能继续工作，必须调换灯泡。