

充电桩安装工具和流程事项（下）

产品名称	充电桩安装工具和流程事项（下）
公司名称	深圳市及时电科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	及时电:及时电 JSD-10:JSD-10KW01 深圳:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区西井路20号厂房301
联系电话	18038155914

产品详情

三：安装工艺(接线图)

三：安装工艺（安装方式1）

先根据明盒孔位进行定位，再用冲击钻进行打孔，塞好拧入式锚栓，用自攻螺丝固定明盒

将线槽和明盒用自攻螺丝加垫片固定在墙上，对应10路火线和公用零线拉到每个明盒和插座螺丝固定

三：安装工艺

- 1、10路火线接每个插座右端，需和插座号对应
- 2、零线共用接每个插座左端
- 3、地线接机身外壳
- 4、进线左边火线，右边零线，

切勿接反，否则会造成机器断电后还带电现象

5、后用扎带扎好相关连接线，确保安全牢固美观

6、二维码对应的插座号需正确

三：安装工艺（安装步骤汇总）

1、首先确认机器安装位置，用附件标配的4个膨胀螺丝进行定位固定机器。

2、根据场地的距离进行确认插座之间的距离，位置，数量，并进行打孔固定，确认好圆管或线槽的位置进行固定。

3、机器输出10路火线对应用1.5MM²红导线连接到对应号数插座右边接口

4、机器输出零线共用1根2.5MM²黑导线连接到对应插座左边接口

5、机器地线用黑2.5MM²导线接到固定机器膨胀螺丝位置

6、所有导线用扎带进行整理固定

7、固定好圆管或线槽

8、进线需从配电箱处接电，空开使用C-32以上，采用PVC管穿线固定，室外采用户外线进行布线

四：设备调试

1、测试每路插座通电情况：

用一个功率大于20W的用电器逐个插座接通，检测是否通电。提示插座已连接说明接线正常。

2、测试二维码：

用手机每个二维码扫码一次，查看是否能正常打开插座供电及显示的桩点信息是否正确。

3、检测设备上线状态

打开微信公众号查看近站点，确认当前设备上线状态

4、检查以上信息无误后完成安装调试