

2路智能充电插座说明

产品名称	2路智能充电插座说明
公司名称	深圳市及时电科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	及时电:及时电 JSD-10:JSD-10KW01 深圳:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区西井路20号厂房301
联系电话	18038155914

产品详情

一、安装说明

配件购买指引

适用于：2路智能充电站（型号：JSD-2KW01）

材料	规格	材质	数量
公共地线	2.5平	多股铜芯线	根据电源接入距离购买相应长度
公共火线	4.0平	根据电源接入距离购买相应长度	
公共零线			
接入火线、地线、零线	多股铜芯线	接入2路设备线	
线管	直径 20毫米	PVC	根据实际需要购买
弯头	直径 20毫米	PVC	根据实际需要购买
线槽			
三通			

螺丝	M4 长度20MM	整机固定，每台四个
----	-----------	-----------

- 1、把外壳四个螺丝卸下，把市电的零线、火线、地线穿过外壳接入电路板输入端子。（地线视客户情况可选择不接）。
- 2、电路板输入端子中间为地线，两侧为火线和零线的输入。
- 3、如图所示：

二、使用说明

（此设备无需扫码、刷卡用电）

- 1、按下对应的按键，对应的通道电源打开，指示灯亮；长可以充600分钟；
- 2、充电过程中，按下对应的按键，数码管显示充电剩余时间；
- 3、充电过程中，设备实时检测功率，若没有用电器，5分钟后自动断电。若用电器超过1000W，自动断电；
- 4、充满自动断电原理。设备检测到用电器功率非常弱（即电车充电器待机功率），进入浮充状态充150分钟，浮充结束后自动断电。因此用户发现充电器变绿灯了还没断电，是因为此时为浮充状态。

充电指引

1. 把充电器连接充电插座；
2. 按下对应黄色键；
3. 充电开始。

说明：按下对应的按键，对应的通道电源打开，指示灯亮；长可以充600分钟；

充电过程中，按下对应的按键，数码管显示充电剩余时间；

充电过程中，设备实时检测功率，若没有用电器，5分钟后自动断电；

若用电器超过1000W，自动断电。

