对讲机 博赛尔 DC500

产品名称	对讲机 博赛尔 DC500
公司名称	上海际华物流有限公司
价格	380.00/只
规格参数	品牌:博赛尔 型号:DC500 类型:专业级
公司地址	上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室
联系电话	86 21 62772046-8826 13681923720

产品详情

品牌	博赛尔	型号	DC500
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400~430（MHz）	射频输出功率	4（W）
信道数	16（个）	理论通讯距离	10（km）
工作电压	7.2（V）	频率稳定度	5PPM（ppm）
监听功能	有		

对讲机 博赛尔 dc500

产品型号: bosail dc500

dc500详细说明

■发射功率5w/4w：最大通讯距离长达10公里（视具体地况而定）。让您从容掌控全局。

■坚固耐用：采用铝合金框架结构，有效保护电路不易受损伤。坚固的聚碳酸酯外壳，使机身更加坚固耐用。

■16个信道：可存储16个频率合成半双工信道。通过这个功能，您可以将自己的工作团队分为16个通话小组，为您的不同组织活动提供更大的灵活性。

■内置亚音频及数字亚音频：2种频率步进值、2种信道间隔、38组模拟亚音频、166组数字亚音频可供您随意选择。 可作启动中转，防止同频干扰及群呼用途。

■军标-810c/d/e：unier f8 根据严格的技术标准和工业标准进行设计，其指标满足或超过了军标10-c/d/e的雨水，湿度，灰尘，振动，冲击等测试。

■信道间隔兼容(25khz/12.5khz)：您可以从25khz信道间隔通过编程很容易地转换到12.5khz的信道间隔。

■省电模式：在未收到信号或无操作时，降低耗电量，从而延长对讲机的使用时间。

■低电压告警：使用中，当电池的电压降低时，f8会发出可见可听的信号，提醒您需要更换电池。

■两色lcd：两色lcd，显示进行发射/接收状态。

■遇忙禁发：当通话组内有人通话时，unier f8 可禁止您进行发射。同样，在您讲话时，别人也无法发射。此功能可自动维护通话秩序，确保通讯高效畅通。

■发射时限：本机设置有对连续发射的发射时限，如果您连续发射时间超过了限定的时间，对讲机便停止发射，以防止过久地占用一个信道。

■监听功能：接监听（moni）键，强制打开接收，收听当前信道是否有话音。此功能对接收微弱信号特别有效。

■静噪等级可编程

■电脑写频：用户可通过电脑写频，设置各信道的频率及参数。

■易用性强,操作简单：配制信道，音量旋钮，ptt，监听等按键，设计简洁，使操作非常容易方便，轻松自如。

本供应中心作为企业的销售窗口，整合物资资源信息，主要供应被装、训练服装、装具、器材等各种物资充分发挥优势，服务社会，常年供应治安保安等各种行业标志服装、面料，以及消防被装对讲器材、防盗设备、礼品。 联系电话：02162770544或62772046*8826传真：021-62770544地址:上海市叶家宅路46号（长寿路口）邮编:200060

一般规格	dc500
频率范围	vhf：136- 150mhz 150- 170mhzuhf：350- 390mhz 400-420 mhz 450-470mhz
信道数	16（15+s）
信道间隔	25khz (宽)/12.5khz(窄)
天线阻抗	50ω
工作温度	-20~+60℃
工作电压	7.2v dc±20%
调制方式	16kφf3e(宽)/8kφf3e(窄)
频率稳定度	±5ppm(-20~+60℃)
电池（标配）	li-ion 1100mah,7.2 v
体积	54mm×99mm×31mm
重量	225g (with battery and antenna)
发射部分	dc500

输出功率	5w（vhf），4w（uhf）
杂散和谐波	≤-65d b
剩余调制	≤-38d b
音频失真	≤5%
最大频偏	±5khz(宽)/ ±2.5khz(窄)
接收部分	dc500
灵敏度	≤ 0.20 μ v
音频输出功率	500mw
邻道选择性	≥65d b (宽)/ ≥55db(窄)
杂散响应	≥650d b
互调抗扰性	≥60 b (宽)/ ≥55db(窄)