

对讲机 博赛尔 DC500

产品名称	对讲机 博赛尔 DC500
公司名称	上海际华物流有限公司
价格	380.00/只
规格参数	品牌:博赛尔 型号:DC500 类型:专业级
公司地址	上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室
联系电话	86 21 62772046-8826 13681923720

产品详情

品牌	博赛尔	型号	DC500
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400~430 (MHz)	射频输出功率	4 (W)
信道数	16 (个)	理论通讯距离	10 (km)
工作电压	7.2 (V)	频率稳定度	5PPM (ppm)
监听功能	有		

对讲机 博赛尔 dc500

产品型号: bosail dc500

dc500详细说明

发射功率5w/4w：最大通讯距离长达10公里（视具体地况而定）。让您从容掌控全局。

坚固耐用：采用铝合金框架结构，有效保护电路不易受损伤。坚固的聚碳酸酯外壳，使机身更加坚固耐用。

16个信道：可存储16个频率合成半双工信道。通过这个功能，您可以将自己的工作团队分为16个通话小组，为您的不同组织活动提供更大的灵活性。

内置亚音频及数字亚音频：2种频率步进值、2种信道间隔、38组模拟亚音频、166组数字亚音频可供您随意选择。可作启动中转，防止同频干扰及群呼用途。

军标-810c/d/e：unier f8 根据严格的技术标准和工业标准进行设计，其指标满足或超过了军标10-c/d/e的雨水，湿度，灰尘，振动，冲击等测试。

信道间隔兼容(25khz/12.5khz)：您可以从25khz信道间隔通过编程很容易地转换到12.5khz的信道间隔。

省电模式：在未收到信号或无操作时，降低耗电量，从而延长对讲机的使用时间。

低电压告警：使用中，当电池的电压降低时，f8会发出可见可听的信号，提醒您需要更换电池。

两色lcd：两色lcd，显示进行发射/接收状态。

遇忙禁发：当通话组内有人通话时，unier f8 可禁止您进行发射。同样，在您讲话时，别人也无法发射。此功能可自动维护通话秩序，确保通讯高效畅通。

发射时限：本机设置有对连续发射的发射时限，如果您连续发射时间超过了限定的时间，对讲机便停止发射，以防止过久地占用一个信道。

监听功能：接监听（moni）键，强制打开接收，收听当前信道是否有话音。此功能对接收微弱信号特别有效。

静音等级可编程

电脑写频：用户可通过电脑写频，设置各信道的频率及参数。

易用性强,操作简单：配制信道，音量旋钮，ptt，监听等按键，设计简洁，使操作非常容易方便，轻松自如。

本供应中心作为企业的销售窗口，整合物资资源信息，主要供应被装、训练服装、装具、器材等各种物资充分发挥优势，服务社会，常年供应治安保安等各种行业标志服装、面料，以及消防被装对讲器材、防盗设备、礼品。联系电话：02162770544或62772046*8826传真：021-62770544地址:上海市叶家宅路46号（长寿路口）邮编:200060

一般规格

dc500

频率范围	vhf：136- 150mhz 150- 170mhzuhf：350- 390mhz 400-420 mhz 450-470mhz
信道数	16（15+s）
信道间隔	25khz（宽）/12.5khz（窄）
天线阻抗	50
工作温度	-20~+60
工作电压	7.2v dc ± 20%
调制方式	16k f3e（宽）/8k f3e（窄）
频率稳定度	± 5ppm（-20~+60）
电池（标配）	li-ion 1100mah,7.2 v
体积	54mm × 99mm × 31mm
重量	225g（with battery and antenna）

发射部分

dc500

输出功率	5w (vhf) , 4w (uhf)	
杂散和谐波	-65d b	
剩余调制	-38d b	
音频失真	5%	
最大频偏	$\pm 5\text{khz}$ (宽)/ $\pm 2.5\text{khz}$ (窄)	
	接收部分	dc500
灵敏度	0.20 μv	
音频输出功率	500mw	
邻道选择性	65d b (宽)/ 55db(窄)	
杂散响应	650d b	
互调抗扰性	60 b (宽)/ 55db(窄)	