

安达家一氧化碳报警器

产品名称	安达家一氧化碳报警器
公司名称	深圳市安达家科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安达家 型号:JM-ADJ-103
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园105号6层宝利伟业工业园（注册地址）
联系电话	17727878714

产品详情

JM-ADJ-103一氧化碳报警器使用及操作说明

1. 上电预热：探测器通电后，同时绿色、黄色、红色指示灯循环点亮，表示探测器通电正常，进入预热阶段，探测器的预热持续时间约为3分钟，预热结束后，探测器绿色“电源”指示灯变为常亮，表示探测器进入正常检测工作状态。

注意：探测器的气敏元件刚开始加电时尚未稳定，为确保探测器的准确探测工作，实施对气敏元件的预热很重要，在预热期间禁止对探测器进行加气测试，同时探测器对按键处理、报警事件不响应。

2. 指示灯及蜂鸣器：

正常状态：绿色电源指示灯长亮，黄色、红色指示灯熄灭，蜂鸣器无声。

故障状态：黄色故障指示灯常亮，蜂鸣器长鸣，表示传感器故障。

故障状态：黄色故障指示灯闪亮，表示传感器寿命到期，此时请更换探测器。

报警状态：红色报警指示灯快速闪亮，蜂鸣器急促鸣叫。

3. 自检键：

在正常监视状态下，按一下“自检/消音”键，探测器进入自检状态，绿色灯、黄色灯、红色灯闪亮，并伴有蜂鸣器10秒长响声。

4. 气体检测：

探测器不停地对使用环境中的空气进行采集、分析和判断，当空气中的一氧化碳气体浓度达到报警阈值时，由探测器中的MCU对气体的浓度和气体的扩散趋势进行分析，当确认是真实的气体泄漏事件时，探测器立即点亮红色报警指示灯和启动蜂鸣器。

5.报警处理：

当探测器报警时，立即打开窗户使室内空气流通，熄灭所有火源，不要制造火源，避免开关各种电器，检查气体泄露原因，并及时请人员修理。

6.消音：

在探测器的报警状态下，按一下“自检/消音”键，探测器可消音；消音状态下，红色LED长亮，消音状态可维持到探测器自动恢复正常监视状态。或再次按一下消音键退出消音状态。

7.复位：

在报警状态下，长按“自检/消音”键，探测器可以进行手动复位。