

# 抢答器 多组同屏显示抢答器 多功能抢答器

产品名称	抢答器 多组同屏显示抢答器 多功能抢答器
公司名称	闽西依科高技术有限公司
价格	2200.00/套
规格参数	材质:铝合金包边 品牌:SPC
公司地址	龙岩市新罗区中城解放北路中段
联系电话	86 0597 2803606 13685955811

## 产品详情

材质                                      铝合金包边                                      品牌                                      SPC

同屏八组同时显示抢答器性能特点：微电脑控制，记时准确。超大数码管显示。多种规格：同屏轮流显示、同屏同时显示、分屏同时显示。（可应要求定做：不同数码管、不同组数。）

性能特点：1.本仪可允许8组（8队）进行抢答；（可定做8组以上）2.抢答时间和答题时间分别可调，自带存储器，停电不乱。3.倒计时显示抢答时间和答题时间；4.主显示屏上的抢答组用4”数码管显示、时间用4”数码管显示；分屏上的各组得分用2.3”数码管显示，采用长寿命高亮度数码管，白天亦可进行抢答活动；5.“抢答开始”、“有人抢答”、“抢答时间已到”均发出不同声音作提示；6.各组可分别进行加分或减分（加分以10分为单位，减分以10分为单位）；7.自动累计各组得分、同时显示各组得分；8.以闪烁方式显示出违法抢答(偷跑)小组，并用特殊声音告警；9.不需电池，本抢答器的得分情况，不会因突然停电事故而丢失或错乱。

全部设置、操作都有主控手柄控制，操作简单。各组得分都显示在统一面板上，显示直接明了，大尺寸LED数码显示。无需安装：接入各组抢答按键（配套提供）即可抢答。整屏尺寸（八组计算）：1200\*800mm。

适合厂矿企业、学校等单位用于益智活动，知识竞赛等场所使用。

使用说明简介：

一，技术参数：

1. 工作电源：ac220v/50hz

2. 仪器功率：20w

3. 抢答时间：0:01 - 9:59

4. 答题时间：0:01 - 9:59

5. 计分范围：- 90分 - 990分

6. 预置基础分数：0分 - 900分

7. 加减基础分数：10分 - 90分

8. 抢答路数：8路

使用方法：

仪器工作时共分为四种工作状态，分别是：待机状态、设置状态、调显状态、抢答状态。在任何状态下按复位键都将使仪器工作于待机状态。

### 《1》。待机状态

仪器接通ac220v电源开机，组号屏间隔显示“q”和“d”，时间分数屏显示“- - -”，各组分数显示屏分别显示对应分数；表示仪器工作正常，并处于待机状态。

### 《2》。设置状态

待机状态下按设置键两秒以上，组号屏显示“1”，时间分数屏显示“x.xx”，各组分数显示屏显示“- - -”，表示仪器进入设置状态。按设置键可切换设置抢答时间、答题时间、加减基础分、各组预置基础分、清除各组分数；

a. 设置抢答时间：按设置键切换到组号屏显示“1”。时间屏显示的是抢答时间数据。格式为“x分.xx秒”，调整范围“0.01 - 9.59”。按加减分键调整。

b. 设置答题时间：按设置键切换到组号屏显示“2”。时间屏显示的是答题时间数据。格式为“x分.xx秒”。调整范围“0.01 - 9.59”按加减分键调整。

c. 设置加减基础分：按设置键切换到组号屏显示“3”。时间屏显示的是加减基础分数数据。调整范围：10分 - 90分。按加减分键调整。此后在调显状态或抢答状态下调整某组分数时，每次操作都以此分数进行加减。

d. 设置各组预置基础分数：按设置键切换到组号屏显示“4”。时间分数屏显示的是预置分数数据。调整范围：0分 - 900分。按加减分键调整。调整后各组分数将变为所修改的预置基础分数。

- 2 -

e. 清除各组分数：按设置键切换到组号屏显示“5”。时间分数屏显示“q - f”。按加减分键清除。清除后时间屏显示“clr”，各组分数恢复为“d”项目所设置的各组预置基础分数。

在设置状态下按退出键则退出到待机状态。长按加减键可快速连续加减各项数据。

### 《3》。调显状态

待机状态下按调显键进入调显状态。组号屏显示组号“1”，时间分数屏显示对应分数。按调显键切换调

显“1 - 8”组分数，按加减分键调整，按退出键退出到待机状态。此状态一般用于未进入抢答状态而需调整某组分数的情况下，如选手回答必答题等。各组分数调整范围：“-90分 - 990分”。

#### 《4》。抢答状态

- a. 待机状态下按开始键进入准备抢答状态。组号屏显示“q”，时间分数屏显示抢答时间。
- b. 在准备抢答状态下，如有选手按抢答键，则判定犯规。组号屏显示犯规组号，时间分数屏显示“err”，并发出连续五声的犯规提示音；按退出键后时间分数屏显示犯规组的分数，按减分键扣分，再按退出键退出到待机状态，完成一次抢答流程。
- c. 在准备抢答状态下，按开始键进入开始抢答状态。组号屏闪烁显示“q”，时间分数屏开始倒计时抢答时间，并发出两声开始抢答提示音。倒计时最后5秒每秒将发出一声短提示音。当抢答时间结束时若无选手抢答，则时间分数屏显示“end”，并发出一声结束提示音。按退出键退出到待机状态，完成一次抢答流程。
- d. 在开始抢答状态下，如有选手抢答，则组号屏显示

- 3 -

抢答组号，并发出抢答成功提示音。

- e. 抢答成功后，如不需答题倒计时，则按一次退出键，时间分数屏显示抢答成功选手的分数，按加减分键调整分数，再按退出键退出到待机状态，完成一次抢答流程。
- f. 抢答成功后，按开始键就进入答题倒计时状态。组号屏闪烁显示“d”，时间分数屏开始倒计时答题时间，并发出一声答题开始提示音。倒计时最后5秒每秒将发出一声短提示音。当答题时间结束后，时间屏显示“end”，并发出一声结束提示音。在倒计时进行或结束后，按一次退出键，组号屏显示抢答成功组号，时间分数屏显示对应分数，按加减分键调整。调整后再按退出键退出到待机状态，完成一次抢答流程。