

# 戴尔服务器 服务器售后服务 济南服务器济南戴尔电脑售后客服

产品名称	戴尔服务器 服务器售后服务 济南服务器济南戴尔电脑售后客服
公司名称	济南龙媒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市天桥区泺安路38号太平洋小区西区10号楼 1-602室
联系电话	053181261198 13864037476

## 产品详情

### 戴尔服务器

一、当使用1个cpu，也就是单cpu时，32G内存的内存槽插法：

2条16G内存的话，分别插在A1，A3内存槽。

4条8G内存的话，分别插在A1，A2，A3，A4内存槽。

8条4G内存的话，分别插在A1，A2，A3，A4，A5，A6，A7，A8内存槽。

二、当使用2个cpu，也就是双cpu时，64G内存的内存槽插法：

4条16G内存的话，分别插在A1，A3和B1，B3内存槽。

8条8G内存的话，分别插在A1，A2，A3，A4和B1，B2，B3，B4内存槽。

16条4G内存的话，分别插在A1，A2，A3，A4，A5，A6，A7，A8和B1，B2，B3，B4，B5，B6，B7，B8内

存槽。

卸载内存：

- 1、关闭系统，包括所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座和外围设备的连接。
- 2、打开服务器背部盖板。
- 3、卸下导风槽。
- 4、找到相应的内存模块插槽。

注意：仅抓住每个内存模块卡的两边，确保不要触碰内存模块中间。

向下并向外按插槽两端的弹出装置，直到内存模块从插槽中弹出

1：内存模块 2：内存模块插槽弹出装置 3：对齐键

安装内存：

- 1、找到相应的内存模块插槽。

警告: 仅抓住每个内存模块的两边，不要接触内存模块或金属触点的中间。

向外按压内存模块插槽上的弹出卡舌，以便将内存模块插入插槽中。

- 2、将内存模块的边缘连接器与内存模块插槽的定位卡锁对准，然后将内存模块插入插槽。

警告: 切勿对内存模块的中心用力按压，应在内存模块的两端平均用力。

注: 内存模块插槽有一个定位卡锁，使内存模块只能从一个方向安装到插槽中。

- 3、使用大拇指向下按压内存模块，直至插槽拉杆稳固地卡入到位。

如果内存模块已在插槽中正确就位，则内存模块插槽上的拉杆应与已安装内存模块的其他插槽上的拉杆对准。