

CZ系列灯光传令钟 船友

产品名称	CZ系列灯光传令钟 船友
公司名称	安阳市船友电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:船友 配件名称:CZ系列灯光传令钟
公司地址	中国 河南 安阳市 安阳市胜利路袁林东侧
联系电话	86 0372 2295899 13937260983

产品详情

品牌 船友 配件名称 CZ系列灯光传令钟

概述：cz型灯光传令钟（简称应急车钟）是用于船舶驾驶室向机舱或集控室传达用车指令以及机舱回答指令执行情况的联络设备，目前有手柄式、琴键式和波段开关式。应急车钟共分驾驶室发讯器、机舱收讯器和集控室复示器（若设有时）三部分组成。发讯器分为嵌入式和壁挂式安装，有单机和双机两种；接收器为壁挂式，均为单机型；复示器为嵌入式。

主要技术特性： 环境温度: -10 ~+55 相对湿度: 环境温度+40c时,相对湿度95% ± 3%
倾斜：各个方向倾斜及摇摆22.5°（周期10s）以及垂直方向线性加速度为 ± 9.8m/s时正常工作。
防护等级：ip22 有盐雾、油雾和霉菌环境中装置有良好的抗干扰性能 工作电压: dc24v+30%及-25%;
工作电流: <0.5a

功能特点： 车令：共十一档：前进一、前进二、前进三、前进四、后退一、后退二、后退三、后退四、备车、完车、停车。 显示报警：能同时显示双方的工作状态，当一方改变车令时，即失步时双方指示灯闪亮，并伴随报警音。同步后指示灯常亮，报警音消除。 失电报警：当主电源（ac220v）失电时，自动转换到另一路应急电源（dc24v），“失电”指示灯常亮，并伴随报警音。按“消音”按钮可消除报警音，失电指示灯仍亮。主电源恢复正常后，自动撤消报警。 调光：可调节至需要的亮度。 报警输出：接收器报警（失步、失电）时输出一组无源触点，外接报警器或延伸。

组成： 嵌入式发讯器 壁挂式收讯器