八马蓄电池,PaLma蓄电池-广州八马蓄电池有限公司

产品名称	八马蓄电池,PaLma蓄电池- 广州八马蓄电池有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司(业务部)
价格	.00/个
规格参数	品牌:八马 产地:广州
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

八马电池操作的安全和注意事项:

- 1.操作说明书应放置在易于看到的地方,操作人员应在人员的指导下接受培训或工作。
- 2.在电池附近不得有任何明火,以防止可燃气体在空气中点燃。
- 3.电瓶充电车间应保持良好通风,有利于可燃气体的扩散。
- 4.对电池进行操作,工作人员应穿好护目镜和防护服。
- 5.如果电解液(酸)溅入眼睛或皮肤,立即用大量清水和医生检查和。衣服上的电解质可以用水洗涤。
- 6.电池未放置在外部物体或工具上,以防止电池短路发生。
- 7.提起电池,使用适当的吊具防止损坏电池盒,连接电缆和其他组件。不要倾斜电池。
- 8.电池的插头和插座的极性应正确连接。只有当电源关闭时,才能分开插头插座连接。
- 9.放电后,尽快充电,充电时,电池温度会上升约10。
- 10.电池温度不应超过55 , 否则会减少电池生活。因此, 充电开始时的温度必须低于45 。如大于45 , 应冷却后再充电。
- 11.不要放电超过80%的标准容量,此时,电解液密度不低于1.13 kg/l。经常过度放电会降低电池寿命。
- 12.充电过程必须完成,通常间歇充电会损坏电池。

- 13.只有在充满电后才加水,并且必须是合格的蒸馏水。
- 14.如果电解液流入电池盒,用水稀释并排干。

八马蓄电池安装方法:1.首先应检查电池的包装有无损坏,然后仔细折开包装逐只检查电池是否完好无损,并检查电池的出厂日期,以确定电池投入运行前需要补充电的时间。2.由于电池组的电压较高、安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套,防止电击。3.电池应安装在远离热源(1m以上)和可能产生火花的地方,比如要远离变压器、电源开关和熔断器。4.为了便于电池散热,每两只电池之间的间距应保持10mm以上,在电池连接之前,应以细丝的钢丝刷将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。5.电池之间的相互连接,极性必须正确无误,而且要连接十分牢固,电池连接好之后,将电池组的正极与充电设备的正极连接、负极与负极连接牢固,然后在每一个连接点的面上抹上一薄层凡士林油。6.为使电池组具有长的使用寿命,应采用品质优良的自动限流稳压充电设备。在负载变化范围内,充电设备应达到±2%的稳压精度。7.为了防止电池温升减少寿命,以及电池内析出的H2可能发生爆炸,安装电池的场所必须有良好的通风条件。

我公司主要经营蓄电池,铅酸蓄电池,胶体蓄电池,UPS电源,EPS电源,山特ups电源,山顿ups电源,艾默生ups电源,梅兰日兰ups电源,松下蓄电池,德国阳光蓄电池,海志蓄电池,蓄电池,友联蓄电池,大力神蓄电池,汤浅蓄电池,OTP蓄电池,赛特蓄电池,山顿蓄电池,滨力蓄电池,劲博蓄电池,奥特多蓄电池,梅兰日兰蓄电池,圣阳蓄电池,意大利非凡蓄电池,圣豹蓄电池,博尔特蓄电池,东方阳光蓄电池,OTO蓄电池,山特蓄电池,星怡蓄电池,双登蓄电池,理土蓄电池,双登蓄电池,鸿贝蓄电池,三力蓄电池,APC蓄电池,直流屏蓄电池,eps蓄电池

北京鹏怡电源科技有限公司是一家从事UPS电源产品高科技中心,代理品牌主要有:山特(SANTAK)、美国APC、法国梅兰日兰(MGE)、美国艾默生(EMERSON)和德国阳光、双登、理士、圣阳、赛特、东洋等各大品牌蓄电池、各种稳压电源空调及配套设备,专为银行、邮局、石油、保险、铁路、航空、邮电等系统用户提供UPS电源产品和服务;北京鹏怡电源科技有限公司自从成立以来,凭借着产品推广经验,完善的电源解决方案,超值的产品服务保障,赢得了各行业广大用户的终依赖,公司销售的产品从后备式小功率500VA至大功率三进三出电压800KVA可并机系列.能满足不同行业的需求.公司销售的产品均以通过ISO9000国际质量标准认证和ISO14000环境管理体系认证.泰尔认证.国家电网入网等多项行业认证。同时,凡在本中心购买产品设备的用户,本中心均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间,

中心将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。 公司一贯坚持 " 质量 ,用户至上,优质服务,信守合同 " 的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品近三十多个省、市、自治区以及远销韩国、俄罗斯等国家。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创 "