

# 石家庄汽油机维修常规汽油发电机组维修保养上门服务汽油机配件小型便携式静音变频发电机维修保养

产品名称	石家庄汽油机维修常规汽油发电机组维修保养上门服务汽油机配件小型便携式静音变频发电机维修保养
公司名称	河北昂际机电科技有限公司
价格	200.00/次
规格参数	服务地区:石家庄地区及周边
公司地址	河北省石家庄高新区石津路307复线赵村桥东行400米路南（注册地址）
联系电话	15690415958

## 产品详情

### 汽油发电机组维修保养

本田、雅马哈、隆鑫、开普、神驰、大江、安来、建设、科勒、嘉木、宗申、森久、航天巴山、华世丹等品牌汽油机维修保养

#### 【汽油发电机组日常维护】

在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常使用。

- 1、检查油箱中的汽油是否充足。
- 2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象。
- 3、检查机油油位是否处于上限与下限之间。
- 4、检查机油油质，确定是否需要更换。
- 5、检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象。
- 6、如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因自放电而亏电，应用外接充电器给电池充电。

#### 【汽油发电机组定期保养】

## 1、更换机油和机滤

1) 发电机在初次使用20小时后，应立即更换机油和机滤。

2) 每使用100小时后，必须更换机油和机滤。恶劣环境下需增加次数，采用粘度为SAE10W30，API等级为SG、SH、SJ或更高的清洁机油)

## 2、空气滤芯的更换和保养

发电机每使用100小时需清理空气滤芯，每200小时必须更换。恶劣环境下需增加清洁次数，必要时更换。

## 3、火花塞的清洗和更换

发电机每使用100小时应检查火花塞间隙和清理积炭，每300小时更换。

## 4、油箱和滤网的清洁、汽油滤芯的更换

发电机每使用300小时或一年后，应清洁油箱、燃油阀及其滤网，并更换汽油滤芯。

## 5、启动电池的维护

采用的启动电池为全免维护电池，不需要加注蒸馏水。发电机正常运转时，会自动给启动电池充电。若长时间不用，则应采用外接充电器充电。