

# 交直流安培表电流表D26-A

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 交直流安培表电流表D26-A              |
| 公司名称 | 北京迅捷飞亚电子科技有限公司              |
| 价格   | 200.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:电流表<br>型号:D26-A          |
| 公司地址 | 中国 北京市 海淀区清河新城2号楼2单元1704    |
| 联系电话 | 86 010 81236258 13522800763 |

## 产品详情

品牌 电流表 型号 D26-A  
d26-a交直流安培表电流表d26-a、d26-v、d26-w型便携式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表)，系供直流及交流45-65hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于 p 级，适用于周围环境温度 $23 \pm 10$  ，湿度为25%-80%条件下工作。

d26-a交直流安培表电流表的详细介绍

d26-a交直流安培表电流表d26-a、d26-v、d26-w、d26-ma型产品概述：

d26-a、d26-v、d26-w型便携式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表)，系供直流及交流45-65hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于 p 级，适用于周围环境温度 $23 \pm 10$  ，湿度为25%-80%条件下工作。

d26-a交直流安培表电流表主要技术参数:

| 型号     | 测量范围      | 50hz消耗(va)  | 刻度分格 | 频率      |
|--------|-----------|-------------|------|---------|
| d26-ma | 150/300ma | 3.38/3.24   | 150  | 45-65hz |
|        | 250/500ma | 3.87/4.39   | 100  |         |
| d26-a  | 0.8/1 a   | 4.05/4.58   | 100  | 45-65hz |
|        | 1/2 a     | 3.84/5.05   | 100  |         |
|        | 2.5/5 a   | 5.26/7.71   | 100  |         |
|        | 5/10 a    | 8.20/14.13  | 100  |         |
|        | 10/20 a   | 16.11/26.10 | 100  |         |
| d26-v  | 15/30     | 3.2/6.4     | 150  | 45-65hz |

|       |                    |                      |     |         |
|-------|--------------------|----------------------|-----|---------|
|       | 30/60              | 4.5/9                | 150 |         |
|       | 50/100             | 5/10                 | 100 |         |
|       | 75/150/300         | 4.5/9/18             | 150 |         |
|       | 125/250/500        | 5/10/20              | 125 |         |
|       | 150/300/600        | 6/12/24              | 150 |         |
| d26-w | 75/150/300v0.5/1a  | 2.25/4.5/91.34/1.33  | 150 | 45-65hz |
|       | 125/250/500v0.5/1a | 3.75/7.5/151.34/1.33 | 125 |         |
|       | 150/300/600v0.5/1a | 4.5/9/191.34/1.33    | 150 |         |
|       | 75/150/300v1/2a    | 2.25/4.5/91.17/1.17  | 150 |         |
|       | 125/250/500v1/2a   | 3.75/7.5/151.17/1.17 | 125 |         |
|       | 150/300/600v1/2a   | 4.5/9/181.17/1.17    | 150 |         |
|       | 75/150/300v2.5/5a  | 2.25/4.5/91.09/1.09  | 150 |         |
|       | 125/250/500v2.5/5a | 3.75/7.5/151.09/1.09 | 125 |         |
|       | 150/300/600v2.5/5a | 4.5/9/181.09/1.09    | 150 |         |
|       | 75/150/300v5/10a   | 2.25/4.5/91.24/1.29  | 150 |         |
|       | 125/250/500v5/10a  | 3.75/7.5/151.24/1.29 | 125 |         |
|       | 150/300/600v5/10a  | 4.5/9/181.24/1.29    | 150 |         |
|       | 75/150/300v10/20a  | 2.25/4.5/91.72/1.72  | 150 |         |
|       | 125/250/500v10/20a | 3.75/7.5/91.72/1.72  | 125 |         |
|       | 150/300/600v10/20a | 4.5/9/191.72/1.72    | 150 |         |

北京迅捷飞亚电子科技有限公司地址：北京市海淀区清河新城2号楼2单元1704电话：010-82005038  
81236258联系人：张女士网址：www.sell17.cn邮箱：keji1508@163.comqq: 296851597