

揭阳松下蓄电池12V100AH经销商

产品名称	揭阳松下蓄电池12V100AH经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

LC-P系列---后备浮充使用普通品

用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等

特点:浮充期待寿命6年(25)/10年(20);

更高比能量;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;

优质板栅合金、独特生产工艺,,延长产品使用寿命。

松下蓄电池使用须知:

一)充电

(阀控密封式铅酸松下蓄电池(LC-P系列)维护规程)

(1) 浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(25 时的设定值),进行定电压充电。温度在0 以下或40 以上时,有必要对充电电压进行修正,以25 为起点,每变化一度,单格电压变化-3mV。

(2) 循环充电时,充电电压以2.40~2.50V/单格(25 时的设定值),进行定电压充电。温度在5 以下或35 以上进行充电时,以25 为起点,每变化一度充电电压调整-4mV /单格。

充电初期电流控制在0.25CA以下。

充电量设为放电量的100~120%。但环境温度在5℃以下时,设为120~130%。

[温度越低(5℃以下)充电结束时间越长,温度越高(35℃以上)越容易发生充电,所以特别是在循环使用时,在5~30℃内进行充电较好。]

为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流充电方式。

充电时松下蓄电池温度要控制在-15℃~+50℃的范围内。

(二)放电

(1) 放电时请将电池温度控制在-15℃~+50℃的范围内。

(2) 连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下。)

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

LC-P系列---后备浮充使用长寿命品用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等

特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);更高比能量;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准

,降低壳体燃烧可能;优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。

松下蓄电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;气密性好、安全性高、可快速充电;防漏液的结构、具有免维护的特性;