

商宇蓄电池6-FM-200详细参数

产品名称	商宇蓄电池6-FM-200详细参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:商宇 型号:6-FM-200 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

商宇蓄电池特点

产品特点

- 1、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2、持液性高电解液被吸收于隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
- 3、卡洛斯：由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

耐冲击性好：完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。耐过放电性好：25℃，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻），恢复容量在75%以上。耐充电性好：25℃，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。耐大电流性好：完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

型号	电压（V）	容量（AH）	重量（KG）	外型尺寸（mm）			总高
				长	宽	高	
6-FM-12	12	7	2.7	151	65	94	
6-FM-17	17	5.6	180	77	167		
6-FM-24	24	7.5	165	125	175		
6-FM-38	38	14.5	197				
6-FM-65	21	350	166				
6-FM-100	100	30	407	173	210		
6-FM-150	150	42	483	170	239		
6-FM-200	200	55	522	240	219		

影响蓄电池寿命的环境因素

1、环境温度

铅酸蓄电池正常运行的温度是20-40℃，最佳运行温度是25℃。当温度每升高5℃，蓄电池的使用寿命降低10%，且容易发生热失控。

2、环境湿度

铅酸蓄电池的运行湿度应该在5%--95%（不结露）之间。环境湿度过高，会在蓄电池表面结露，容易出现短路；环境湿度过低，容易产生静电。

3、灰尘

灰尘过多，容易使铅酸蓄电池短路，安全阀堵塞失效。

蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。