

食品包装机械专用配套静电消除设备（可定做）

产品名称	食品包装机械专用配套静电消除设备（可定做）
公司名称	汕头市旭日电器设备有限公司
价格	260.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品名称:配套静电消除设备 品牌:旭日电器
公司地址	中国 广东 汕头市 汕头市玉井村玉中一巷21号
联系电话	86 0754 82541423/88423427 13502974495

产品详情

是否提供加工定制	是	产品名称	配套静电消除设备
品牌	旭日电器	型号	静电消除棒+静电消除器
电压	220 (V)	测量精度	100%
频率	50-60 (Hz)	适用范围	食品包装机械适用配套静电消除设备

适用范围：

本公司生产的静电消除器适用于印刷、纸、橡胶制品、电子、化工、卷烟、塑料薄膜、塑料制品、食品包装机械等行业。

产品介绍：

静电消除器分为二部分：主机和放电离子器。主机也就是高压发生器，主机的主要目的是发生高压输送给放电离子器；放电离子器一杆式消除棒，消除棒的长度由用户定制。消除棒是将高压感应到离子发生针上，形成强大的电场，电离空气，产生大量的负离子中和被保护工件及物体表面的静电。

（1）高压发生器的安装：

理想的位置是放电离子器的附近的位置。而且操作者能清楚的看见高压发生器的工作情况，安装时特别要注意；高压发生器与放电离子器的接地线保证两者相通接地，高压发生器和放电离子器电源可同步启闭也可异地启闭。

（2）放电离子器的安装：

放电离子器到带电物体之间安装距离，理想的距离1-10厘米，如果需要较大的工艺操作空间电效果的情

况下，安装距离可适当增加。安装时将支架固定在机器的适当位置。支架能够调整放电离子器与带电物体之间的距离。安装时要保证放电器的牢固的接地。

（3）高压线的布线：

由于高压发生器的输出电压很高，所以布线也很重要，高压线要远离金属物和地。

（4）通电试验：

通电前先检查一下安装，用万能表检查主机接地与放电离子器和地三者是否相通，支架是否紧固，高压螺丝是否旋紧，（电源线插头一定要插到位），消除棒是否平行保证放电针与负极之间没有杂物，这时方可通电。通电后用木把或塑料把的螺丝刀（绝缘良好，注意安全）一头靠金属杆慢慢移向针尖，当螺丝刀与针尖5mm-10mm时有放电火花，这说明正常。

维护与维修：

产品使用一段时间后放电针表面沉积灰尘，影响消除静电的效果，断电后用毛刷或清洁剂清理，晾干后再使用。如果主机上面的指示灯没亮，首先检查电源再检查保险丝。如果保险管被熔断，请不要马上换上，待检查高压发生器是否短路后，再换保险管。