

BX(M)D-6K防爆动力配电箱

产品名称	BX(M)D-6K防爆动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:碳钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点：BX(M)D-6K防爆动力配电箱1.本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2.本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3.采用模块化设计，各种回路可以组合；4.内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；5.本产品推出新型的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6.具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；7.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8.布线，钢管或电缆、防爆软管均可；9.可根据用户要求特殊定制；

BX(M)D-6K防爆动力配电箱安装、使用：1.安装前应检查铭牌上所列的基本数据是否符合实际使用条件。2.应可靠接地3.无论何种布线，何种安装形式，将引入装置的密封圈压紧，以其密封性能。在时如发现密封圈老化，应向制造商订购，并及时更换，切不可随意代换，因为该密封圈是用丁橡胶制成的，具有一定的邵尔氏硬度。4.接线后应确保主电气间隙不小于5.5mm，爬电距离不小于6.3mm，接线电气间隙不小于8mm，爬电距离不小于10mm。5.所有隔爆面不应有磕伤划伤，清理后涂204-1防锈油。6.时严禁带电开盖，以保。7.在安装和时，应妥善保护隔爆面。8.对防爆箱进行时，若须更换元件，被换元件应符合各自的要求。

防爆标志：Exde II CT6/Exde II CT6/DIP A20TA，T6防护等级：IP55/65额定工作电压：AC220V/AC380V，AC230V/A00V分回路电流：63A总开关电流：250A防腐等级：F1/F2进出线口螺纹：G1/2~G21/2