

爱迪尔房卡ADEL智能门锁卡酒店感应门卡定制宾馆客房房门卡订做

产品名称	爱迪尔房卡ADEL智能门锁卡酒店感应门卡定制 宾馆客房房门卡订做
公司名称	南京炫卡科技有限公司
价格	5.00/张
规格参数	品牌:爱迪尔 adel 材质:全新PVC 工艺及售后:四色胶印、质保三年
公司地址	南京市江宁区金源路2号
联系电话	13814018400

产品详情

爱迪尔ADEL1991年创建，在家庭防盗锁、政府及办公室指纹锁、酒店专用锁、军队锁的品牌中享有较高信誉!目前，爱迪尔集团在世界的生物识别指纹技术领域，全面攻破指纹行业三大核心技术，是世界上唯一一家同时拥有“指纹算法、指纹采集和指纹专用芯片”知识产权的企业

本司所制房卡，完全复合爱迪尔集团对客房门锁卡的制作要求，可为各时期发布的不同型号卡片生产、制作、写数据，确保您拿到卡时能正常发卡、开房。

本公司立足制卡行业20年，酒店、宾馆、公寓、客栈房卡、门锁卡制作13年，已为全球几十万家企业提供产品和服务，拥有8条制卡流水线、10几台海德堡四色、六色胶印机及各类绕线机、芯片绑定机、层压机、打码机等，针对不同类型、不同要求的智能卡，均可快速安排生产出货。

订制爱迪尔ADEL房卡印刷酒店门锁卡宾馆取电卡感应门卡补做、增订。各类品牌的门锁卡、房卡、取电卡、门禁卡、电梯卡、员工一卡通等均可制作。

房卡制作流程：接单-设计-定稿-生产-质检-出货，标准化的订单流程，最大限度的保证卡片出厂合格率。 售后严格遵循外观（不脱皮、不掉色）质保一年，芯片质保三年，质保期内如非人为损坏，我们包退包换，并承担来回运费。

爱迪尔ADEL门锁管理系统(以版本A90V6.52为例)中的房卡种类、如何使用及使用注意事项：

总裁卡、管理卡、别墅卡、时钟卡、领班卡、楼层卡、清洁卡、客人卡、总控卡、应急卡、退房卡、中止卡、会议卡、备用卡和RF数据卡(只有A90V6.52可以发行RF数据卡)。

注意:对于有时间要求的卡型(客人卡和备用卡)，其入住时间和计算机系统的当前时间一致，该时间每隔1分钟会自动更新一次!

一、总裁卡

总裁卡，不能打开门锁，专门用来初始化门锁和设置别墅卡、管理卡。

注意:

- 1.在初次进入发卡对话框的时候，只能发行总裁卡。
- 2.本系统只能发行一张在用的总裁卡，因此发行完总裁卡后发卡对话框卡型的下拉信息框中不再显示总裁卡。
- 3.带有清除功能的总裁卡只能直接清空由本系统总裁卡设置的门锁信息，如果不是由本系统的总裁卡设置的门锁，必须结合机械钥匙才能清空门锁内的信息;尤其您初始设置电子门锁时，如果总裁卡设置不到门锁里面去，则可能该门锁内存有别的系统的总裁卡设置的信息，此时可用新的总裁卡结合机械钥匙清空门锁内原有数据。
- 4.如果是指定扇区的用户，总裁卡只能用ADEL公司提供单独一张 Mifare卡(16个扇区均需要初始化)才能发行

二、管理卡

管理卡：不能打开门锁，用来设置领班区域、楼层区域、清洁区域以及房号。

注意:

- 1.本系统只能发行一张在用的管理卡，因此发行完管理卡后发卡对话框卡型的下拉信息框中管理卡不再显示。
- 2.发出总裁卡后才能发行管理卡;发出管理卡后才能发行其它卡。

三、别墅卡

别墅卡，不能开锁，用来设置具有层次区域或通道门的酒店门锁，或者设置电路板的类型和Mifare门卡的存储区域

四、时钟卡

时钟卡，用来设置或校准锁内时间。

五、领班卡

领班卡，用来设置门锁所属的领班区域。设置完后才能打开该领班区域内所有门锁，且没有时间限制:不能打开处于中止状态的门锁。默认开启本区域的楼栋和楼层通道门锁:公共通道需要经过授权才能开启。

六、楼层卡

楼层卡，用来设置门锁所属的楼层区域。设置完后才能打开该楼层区域内所有门锁，且没有时间限制:不能打开处于中止状态的门锁。默认开启本区域的楼栋和楼层通道门锁;公共通道需要经过授权才能开启。

七、清洁卡

清洁卡，用来设置门锁所属的清洁区域。在设置完门锁的时钟后，在规定的日期和时间范围内才能开启该区域内所有门锁;不能打开处于中止状态下的门锁。默认开启本区域的楼栋和楼层通道门锁;公共通道需要经过授权才能开启。对于通道锁来说，在清洁卡的有效使用时间到期后，直到到期日期当天晚上12点之前，清洁卡仍然可以开启通道门锁，

八、客人卡

客人卡，用来设置客房的房号。在设置完门锁的时钟后，在有效的入住日期和时间内可以打开对应房号的客房门锁;不能打开中止状态下的门锁。默认开启本区域的楼栋和楼层通道门锁;公共通道需要经过授权才能开启。

九、总控卡

总控卡，也称为总卡，可以打开所有门锁，且不受时间限制;同时还可以打开处于反锁态或中止状态下的门锁;默认开启所有通道门锁。

十、应急卡

应急卡，可以打开所有门锁，且没有时间限制，门锁使用了应急卡后，蜂鸣器不断地报警，红色闪烁，直到电池耗完为止或将任意一张其它卡(写入信息或空白卡都可)靠近门锁感应面板的感应头，才能结束这种状态。默认开启所有通道门锁。

十一、退房卡

退房卡，不能打开门锁，必须结合楼层卡一起使用才有效。它用来清除门锁内开启过该门锁的某张或所有客人卡的信息。

十二、中止卡

中止卡，不能开锁，必须结合楼层卡一起使用才有效。门锁在使用了中止卡后将处于中止状态，此时只有总控卡、应急卡和机械钥匙可以打开门锁;如果要解除门锁的中止状态，必须再次将楼层卡和中止卡靠近门锁感应面板的感应头。

十三、会议卡

会议卡，必须结合楼层卡一起使用才有效。门锁使用了会议卡之后，门锁处于常开状态，且绿灯每隔三秒钟闪一次;如果要结束会议状态，只需使用任意一张有效开门卡。

十四、备用卡

备用卡，用来打开某间客房的门锁，且没有日期和时间限制，当酒店暂时停电或因计算机故障暂时不能发卡时，给客人当钥匙卡用;不能打开反锁或中止状态下的门锁。每个客房多可发行10张备用卡，遗失(把其中一张备用卡作遗失注销后)其中一张，不影响其他9张的使用。默认开启本区域的楼栋和楼层通道门锁;开启公共通道需要经过授权。

在以上发行的14种卡中,除了总款卡和管理卡外，其它的卡在不注销的情况下就可以直接发卡:

十五、RF数据卡

只有A90 V6.52酒店门锁管理软件可以发行RF数据卡!

RF数据卡，用来提取门锁内开门记录，并在门锁管理软件中读取，要发行后才可以使用:而TM卡/IC卡数据卡不用发行，就可以直接使用。